

MICROHOBBY

REVISTA INDEPENDIENTE PARA USUARIOS DE ORDENADORES SINCLAIR

SEMANAL


AÑO II - N.º 45

125 PTS.EDITA:
HOP HOBBY
PRESS, S.A.

Canarias 135 ptas.

LONDRES**LAS NOVEDADES
DE LA 8ª
"PERSONAL
COMPUTER SHOW"****PROGRAMAS**

EL BUZO
BASKET
LOS
ANILLOS

NUEVO**"NIGHT
SHADE",
ULTIMATE
RIZA
EL RIZO****TRUCOS****CONVERSOR
HEXADECIMAL EN
CODIGO MAQUINA**



4

PVP 9.950 ₧




5

PVP 7.500 ₧

6

PVP 8.900 ₧

MAS POSIBILIDADES PARA TU SPECTRUM



2

3

1

PVP 5.250 ₧

PVP 4.800 ₧

PVP 2.950 ₧

Novedad!

PVP 9.500 ₧



7

PERIFERICOS *indescorp*

- 1-Interface multijoystick*
- 2-Interface joystick programable
- 3-Interface joystick "Kempston"
- 4-Centrónics/RS232 con cable
- 5-Ampliación de memoria interna
- 6-Ampliación de memoria externa
- 7-Controlador doméstico
- 8- ???



8

Distribuido por:



S.A.

Sánchez Pacheco, 78

28002-Madrid

Teléfono 413 92 68

* permite controlar por 1 ó 2 jugadores, sin necesidad de programación, cualquier juego preparado para uno de los cuatro sistemas estándar

DE VENTA EN TIENDAS ESPECIALIZADAS

DISEÑADO Y FABRICADO EN ESPAÑA
SERVICIO POSTVENTA
GARANTIZADO

Director Editorial
José I. Gómez-Centurión

Director Ejecutivo
Domingo Gómez

Subdirector
Gabriel Nieto

Redactor Jefe
Africa Pérez Tolosa

Diseño
Rosa María Capitel

Redacción
José María Díaz,
Miguel Ángel Hijos,
Fco. Javier Martín

Secretaría Redacción
Carmen Santamaría

Colaboradores
Jesús Alonso, Primitivo de
Francisco, Rafael Prades, Miguel
Sepúlveda, Sergio Martínez
y J. M. Lazo

Fotografía
Javier Martínez, Carlos Candel

Portada
José María Ponce

Dibujos
J.R. Ballesteros, A. Perera,
F.L. Frontán, Pejo, J.M. López Mo-
reno, J. Igual, J.A. Calvo, Lóriga,
Luisma, J. Olivares.

Edita
HOBBY PRESS, S.A.

Presidente
María Andriño

Consejero Delegado
José I. Gómez-Centurión

Jefe de Publicidad
Marisa Esteban

Publicidad Barcelona
José Galán Cortés,
Tels.: 303 10 22 - 313 71 76.

Secretaría de Dirección
Marisa Cogorro

Suscripciones
M.ª Rosa González
M.ª del Mar Calzada

**Redacción, Administración
y Publicidad**
La Granja, n.º 8
Polígono Industrial de Alcobendas
Tel.: 654 32 11
Telex: 49480 HOPR

Dto. Circulación
Carlos Peropadre

Distribución
Coedis, S.A. Valencia, 245
Barcelona

Imprime
Rotedic, S.A.
Carretera de Irún, Km. 12,450
Tel.: 734 15 00

Fotocomposición
Espacio y Punto, S.A.
Paseo de la Castellana, 268

Fotomecánica
Graf
Ezequiel Solana, 16

Depósito Legal:
M-36.598-1984

Representante para Argentina,
Chile, Uruguay y Paraguay, Cia.
Americana de Ediciones, S.R.L.
Sud América, 1.532. Tel.: 21 24 64.
1209 BUENOS AIRES (Argentina).

MICROHOBBY no se hace
necesariamente solidaria de las
opiniones vertidas por sus
colaboradores en los artículos
firmados. Reservados todos los
derechos.

Solicitado control
OJD

MICROHOBBY

ESTA SEMANA

AÑO II. N.º 45. 24 al 30 de septiembre de 1985
125 pts. (Sobretasa Canarias 10 pts.)

4 MICROPANORAMA

Las últimas novedades llegadas de la octava «Personal Computer World Show» celebrada en Londres.

7 TRUCOS.

8 PROGRAMAS MICROHOBBY.

Los Anillos.

12 NUEVO «Nightshade», una auténtica aventura en la Ciudad de las Sombras.

17 CODIGO MAQUINA.

22 GREMLINS. Cómo exterminar a los GREMLINS (IV).


24 PROGRAMAS DE LECTORES.

El buzo. Basket.

28 UTILIDADES. Copyupi, un copiadador muy especial (y II).

32 CONSULTORIO.

34 OCASION.



¡¡ESTUVIMOS en
la «Personal
Computer
Show» de Londres!!

PREMIADOS HOBBY-SUERTE

OSCAR GOMEZ RAMOS. Navas de Tolosa, 2, B. Dr. Valle de Trápaga (VIZCAYA). Cinta de programas (5.º Cat.)
RAMON MARQUEZ MONTERO. Alameda S. Antón, 27, B. Iz, 6.º Cartagena (MURCIA).
Suscripción a Microhobby Semanal por un año (4.º Cat.)
FRANCISCO ROBLES. Pedro Masev, 7, ESC. 1, 1.º D. Oviedo (ASTURIAS). Cinta de programas (5.º Cat.)
PEDRO BRAVO. S. Martín de Porres, 20 (MADRID). Cinta de programas (5.º Cat.)
JOSE LUIS MICHE GONZALEZ. Ronda de Pío XII, 18 (SEVILLA). Cinta de programas (5.º Cat.)
JOSE LUIS RODRIGUEZ SAN-

CHEZ. Ctra. de Montiel, 22. Villahermosa (CIUDAD REAL). Cinta de programas (5.º Cat.)
MANUEL SALDAÑA PEREZ. Palomar, 29. Puerto Llano (CIUDAD REAL). Cinta de programas (5.º Cat.)
ANGEL ANTON RODRIGUEZ. S. Clemente, 10, 1.º A. Santiago de Compostela (LA CORUÑA). Cinta de programas (5.º Cat.)
MANUEL DIEZ ALVAREZ. Cea Bermúdez, 42, 3. Gijón (ASTURIAS). Suscripción a Microhobby Semanal por un año (4.º Cat.)
DALMIRO GONZALEZ. Martínez Maldonado, 71. IMALAGA. Cinta de programas (5.º Cat.)
ABELLA CRUZ. Chile, 2, 4, 5.º

Izda. Ferrol (LA CORUÑA). Suscripción a Microhobby Semanal por un año (4.º Cat.)
JESUS LOPEZ MOURIZ. Autonomía, 83, 1.º, 1.º Tarrasa (BARCELONA). Cinta de programas (5.º Cat.)
VICENTE VELA NIETO. Puerta de Alancos, 3, 6.º. (CIUDAD REAL). Cinta de programas (5.º Cat.)
ENRIQUE GARCIA SANCHEZ. Avda. del Sur, 5, 1.º Carlets (VALENCIA). Cinta de programas (5.º Cat.)
FRANCISCO YUNA BELTRAN. Salvador Rubio, 1. (VALENCIA). Cinta de programas (5.º Cat.)
FRANCISCO HERNANDEZ YANEZ. Avefría, 16, 3.º D. (MADRID). Cinta de programas (5.º Cat.)

MICROPANORAMA




mados a nuestros lectores de todas las novedades producidas en este campo, y más concretamente, las relacionadas con ordenadores Sinclair. Este año, octavo de su celebración, ha reunido a más de doscientas compañías especializadas en las diferentes áreas que cubre la muestra.

LA AVENTURA A TU ALCANCE

Siguiendo la idea de lo que parece ser se ha convertido en el mayor negocio de software, la adaptación de películas al ordenador, no podía faltar lo último de Steven Spielberg, «The Goonies». Por contar con uno de los más apreciados condimentos a la hora de programar, la aventura, la obra de este joven director ya fue un éxito en este mundo informático con «Gremlins» y, ahora, estamos seguros que no será menor con esta nueva adaptación.

U.S. Gold es la compañía embarcada en este negocio seguro que pronto podremos disfrutar en España.



Durante los días 4 al 8 de septiembre se ha celebrado en el Olympia de Londres, la 8 PERSONAL COMPUTER SHOW, considerada como la Feria de Ordenadores Personales más importante de Europa, y que abarca todo un extenso mercado de aplicaciones, educación y juegos. Hasta allí nos desplazamos para mantener puntualmente infor-



Aspecto general de la feria.

EL QL EVOLUCIONA: Más potencia a menor precio.

Sinclair refuerza notablemente el atractivo de su QL en base a una drástica reducción del precio y a la incorporación de nuevos periféricos y paquetes de aplicaciones, desarrollados por Eider-soft y Psion.

La mayoría de los visitantes acudían al stand atraídos por la sorprendente rebaja sufrida por el QL, que ha pasado a valer 199 libras, en lugar de las 399 que empezó costando, lo que supone un 50% de ahorro. Esta rebaja se interpreta en medios especializados como un intento de competir con otras máquinas de similares prestaciones, a la vez que se pretende aumentar el número de QLs en el mercado, lo que aseguraría su supervivencia. Esto es así porque los fabricantes de Software no están dispuestos a desarrollar programas para ordenadores de poca difusión.

Como gran novedad, presentaron las unidades de Disco para el QL de 3,5" fabricadas por la com-

pañía de hardware Micro Peripherals Ltd. (aunque esta vez supervisadas directamente por Sinclair).

Dichas unidades están capa-



El stand de Sinclair, uno de los más visitados.

citadas para almacenar 720 K por disco (formateado a doble cara) y son controladas por el QL Double Density Disk Interface, también de la misma casa. El promedio de tiempo de acceso es de, aproximadamente, un segundo.

El sistema completo será distribuido en exclusiva para España por Investrónica.

TARJETA DE SOFT

Sofcard es un aparato de memoria sólida que sorprende por su diseño compacto y por la gran variedad de usos.

Las nuevas tecnologías han permitido crear un IC chip de reducidas dimensiones y superficie plana que, además, no pierde capacidad de memoria.

Impreso en una tarjeta de tamaño de las de crédito, tenemos 256 Kb de capacidad de memoria y un megabyte en la versión que estará disponible próximamente. Sofcard puede ser también usado como sustitutivo de un cassette o un disco, y cuando se necesite una expansión de memoria.

Sus aplicaciones son múltiples,

pero el terreno donde se muestra más revolucionario es en el de los juegos, ya que permitirá disponer de un soporte fiable, barato, de velocidad de carga casi instantánea y que además, ocupa un reducido espacio.

Otra de sus habilidades es la de permitir la creación de imágenes en color y la información puede ser impresa por ambas caras.

Es adaptable a diferentes tipos de ordenadores a través de las zonas que utilizan éstos para los cartuchos de ROM.

Se trata, en definitiva, de una tarjeta revolucionaria tanto por su precio como por sus aplicaciones, que supondrá un claro avance tecnológico y sobre todo, un estupendo soporte para todo tipo de aplicaciones.

THE FUTURE IS FOR
CARDHOLDERS ONLY.



OTRA COMPAÑÍA DE SOFTWARE

Una nueva compañía hace su aparición en la escena del Software. Estamos hablando de Electric Dreams. Y lo ha hecho con dos juegos que, a juicio de muchos, son bastante revolucionarios en muchos aspectos. Sobre todo «I, OF THE MASK», que utiliza una nueva generación de las técnicas gráficas en 3 dimensiones, con algunas secuencias de una especie de cabeza geométrica que gira alrededor de sí mismo suspendida en el espacio. El personaje del juego se desenvuelve en una estructura laberíntica tridimensional de la que será muy difícil salir.

El autor es Sany White, el legendario creador del Ant Attack (Hormigas), que además es el primer programador que investigó los sistemas tridimensionales en los juegos para Spectrum, por cierto con bastante éxito.


A diferencia de otros programas, las pantallas por las que vamos pasando no se encuentran archivadas en un banco de datos, sino que se forman esporádicamente partiendo de logaritmos matemáticos.

Otra de las innovaciones que incorpora, es la utilización de sombreados en la formación de gráficos con el fin de evitar la molesta mezcla de atributos tan peculiar del Spectrum.

El otro programa se llama RIDDLER'S DEN, una aventura basada en un simpático personaje que es una especie de hombre elefante.

MATCH POINT, PARA EL QL

Por fin, y aunque parezca mentira, alguien ha pensado que sería muy interesante plantearse que el QL puede ser también un magnífico ordenador de juegos. Ese alguien se llama PSION y el programa no es otro que el «archiconocido» Match Point, pero en esta ocasión en su versión para este ordenador.



Se ha aprovechado bastante bien la potencia gráfica del QL para dotar al programa de una vistosidad y unos efectos que superan, incluso, a los de la primera versión.

El programa ya está disponible en el Reino Unido y fue presentado también en la feria de Londres.

MICROPANORAMA

TWINRITER 5

Twinriter 5 es la nueva impresora de Brother, que ha sido presentada recientemente en la Personal Computer Show.

El método de impresión que usa es el de matriz de puntos y tiene una velocidad máxima de 40 caracteres por segundo, con un sistema de carga bidireccional.

Otros datos de interés son: la capacidad de copia, la posibilidad de incorporar un Interface RS 232 además del Centronics, es compatible con IBM y el buffer de 3 Kb.



EL SEÑOR DE LOS ANILLOS

Héroes y villanos, aventuras y excitación, colorido y animación son los mejores argumentos para definir una de las películas más taquilleras de los últimos años, «El señor de los Anillos», que, como ya viene siendo habitual, va a deleitar a muchos en la nueva versión creada para ordenador.

La compañía encargada de llevar a cabo este evento, de lo más plausible, ha sido MELBOURNE HOUSE basándose en el trabajo de Philip Mitchell que ya



nos deleitara anteriormente con «The Hobbit» y estará disponible para Spectrum 48 K, Commodore 64 y Amstrad, según afirmaron en la feria.

Esperemos que sea pronto.

CONFIRMADO:

EL SUPERSPECTRUM DE 128 K SE PRESENTA EN SONIMAG

Los insistentes rumores que circulaban en los últimos días sobre la aparición de una nueva máquina Sinclair, acaban de confirmarse. El Spectrum 128 K es ya un hecho.

La presentación en SONIMAG del nuevo ordenador se hace como auténtica primicia mundial, ya que por el momento sólo saldrá en España. La venta en Inglaterra se ha pospuesto para el próximo año por exigencias de mercado ya que el amplio stock de Spectrum y Spectrum + existente en el Reino Unido desaconsejan la operación.

El tamaño es similar al del Spectrum+ y quizás, lo más significativo del nuevo modelo sea que incorpora un teclado numérico auxiliar que se acopla mediante un conector al principal.

La exclusiva de España se debe a la circunstancia de haber sido desarrollado conjuntamente por SINCLAIR e INVESTRONICA, su distribuidor oficial en nuestro país.

Como consecuencia de esto, el nuevo Spectrum lleva incorporada la letra «ñ», cumpliendo además todos los requisitos para adecuarse a la nueva normativa del Decreto Ley sobre homologación de ordenadores.

El teclado incluye inscripciones traducidas (en la medida de lo posible) como pueden ser los colores: blanco, azul, etc. en lugar de white, blue, etc.

Otro detalle importante es que no va a ser importado sino producido y fabricado íntegramente en España por INVESTRONICA.

La compatibilidad será total con el software existente y los primeros paquetes desarrollados específicamente serán íntegramente en castellano.

¡LISTADO FUERA!

Para evitar que salga el listado en pantalla, algo que puede no ser conveniente ante miradas curiosas, German Bravo, nos ha enviado un POKE con el que se conseguirá borrarlo sin que se bloquee.

POKE 23659,255

Una advertencia, se debe incluir en la primera línea una vez que el programa se haya terminado y verificado.

DE DOS EN DOS

Ixidor Zarrañaga ha querido colaborar en esta sección, no con uno, sino con dos trucos que, según comenta en su carta, espera que nos sean de utilidad. Eso lo veréis vosotros.

El primero de ellos es para hacer BREAK en un programa tecleando RANDOMIZE USR 1357.

Por ejemplo: 10 INPUT a: IF a= 12345 THEN RANDOMIZE USR 1357.

Si en medio de un programa hecho por nosotros ponemos el ejemplo anterior y el número 12345 sólo lo conocemos nosotros y el programa lo hemos protegido, lo podemos cortar.

El segundo truco sirve para hacer NEW sin que el PAPER se oscurezca.

Tecleando RANDOMIZE USR 4657 equivale a la sentencia NEW.

Si en algún caso quisiéramos poner la frase «Sinclair Research Ltd.» se puede poner RANDOMIZE USR 4756, saliendo en la parte superior de la pantalla.

Si, por el contrario, queremos que salga en cualquier lado de la pantalla, habrá que poner, por ejemplo: PRINT AT 10,0;USR 4756

Y para que aparezca en su lugar correcto:

PRINT # 0; USR 4756

Esto último no borra un hipotético programa que estuviese en memoria.



CARGADOR HEXADECIMAL EN CODIGO MAQUINA

Una vez más el lenguaje máquina viene en nuestro auxilio para implementar una pequeña rutina de gran utilidad para los programadores, y que puede emplearse desde Basic sin ningún problema.

Se trata de representar en hexadecimal cualquier número decimal, de 0 a 65535.

Para ello, como puede observarse en la línea número 20 del programa cargador Basic, introducimos nuestro número decimal en la variable SEED, mediante la instrucción RANDOMIZE.

Luego, basta llamar a la rutina en máquina que hace el trabajo duro e instantáneamente aparecerá el número en la pantalla.

Como casi siempre, proponemos como dirección de ensamblador el buffer de impresora, utilizado en el programa cargador.

Para los que posean un ensamblador o estén interesados en averiguar cómo funciona la rutina, proporcionamos también la rutina escrita en lenguaje ensamblador.

```

10 INPUT "NUMERO ";CIF
20 RANDOMIZE CIF: RANDOMIZE US
R 23296
30 GO TO 10
100 FOR N=23296 TO 23346: READ
A: POKE N,A: NEXT N
110 DATA 253,203,2,134,237,91,
118,92,74,175,186,40,3,205,24,91
,75,205,24,91,62,13,215,201,121,
230,240,203,63,203,63,203,63,203
,63,205,41,91,121,230,15,198,48,
254,58,56,2,198,7,215,201

```

```

10      ORG 23296
20      ;
30      RES 0,(1Y+2)
40      LD DE,(23678)
50      LD C,D
60      XOR A
70      CP D
80      JR Z,BAJO
90      CALL HEXA
100     BAJO LD C,E
110     CALL HEXA
120     LD A,13
130     RST 16
140     RET
150     HEXA LD A,C
160     AND #F0
170     SRL A
180     SRL A
190     SRL A
200     SRL A
210     CALL LOW
220     LD A,C
230     AND #F
240     LOW ADD A,"0"
250     CP 58
260     JR C,PR
270     ADD A,7
280     PR   RST 16
290     RET

```

En este espacio también tienen cabida los trucos que nuestros lectores quieran proponer.

Para ello, no tienen más que enviarlos por correo a MICROHOBBY, C/ La Granja, 8. Polígono Industrial de Alcobendas (Madrid).



```
THEN PRINT AT 11,17;"H"  
380 IF CODE SCREEN$(8,31)<>0 T  
HEN PRINT AT 8,31;"H"  
390 IF ATTR (y,x-1)=70 THEN LET  
pant=pant+100: LET pant=1: LET  
nivel=500: GO SUB 8000  
395 IF x=x1 AND y=y1 THEN GO TO  
8900  
400 PRINT AT y,x;$(n): LET n=n  
+1: IF n=5 THEN LET n=1  
401 GO TO 310  
500 REM *** NIVEL 2 ***  
501 LET $="0010": LET n=1  
510 CLS: PRINT INK 5;AT 0,0;"P  
UNTOS:";pant: INK 6;AT 0,12;"UID  
AS:";vid: INK 4;AT 0,21;"RECORD:  
"rec  
511 INK 5  
520 PRINT AT 5,0;"*****  
*****"  
521 PRINT AT 7,0;"0 000 000000"
```

```
522 PRINT "*****"  
523 PRINT "*****"  
524 PRINT "*****"  
525 PRINT "*****"  
526 PRINT "*****"  
527 PRINT "*****"  
528 INK 7  
530 PRINT AT 20,31: INK 6;"0"  
531 PRINT INK 3;AT 7,29;"":AT  
8,29;"":AT 9,21;"":AT 10,21;"  
532 LET x=1: LET y=20: LET x1=1  
6: LET y1=6: LET x2=18: LET y2=1  
6  
540 IF INKEY$="q" THEN IF CODE  
SCREEN$(y-1,x)<0 THEN LET y=y-  
1: PRINT AT y,x;$(n):AT y+1,x;"  
541 IF INKEY$="a" THEN IF CODE  
SCREEN$(y+1,x)=32 THEN LET y=y+  
1: PRINT AT y,x;$(n):AT y-1,x;"  
542 IF INKEY$="p" THEN IF CODE  
SCREEN$(y,x+1)=32 THEN LET x=x+  
1: PRINT AT y,x;$(n):AT y,x-1;"  
543 IF INKEY$="o" THEN IF CODE  
SCREEN$(y,x-1)=32 THEN LET x=x-  
1: PRINT AT y,x;$(n):AT y,x+1;"  
544 IF INT (RND*30)=0 THEN GO T  
O 558  
548 IF x>x1 THEN IF CODE SCREEN  
$(y1,x1+1)=32 THEN LET x1=x1+1:  
PRINT INK 4;AT y1,x1;"": INK 0  
:AT y1,x1-1;"  
549 IF x<x1 THEN IF CODE SCREEN  
$(y1,x1-1)=32 THEN LET x1=x1-1:  
PRINT INK 4;AT y1,x1;"": INK 0  
:AT y1,x1+1;"  
550 IF y>y1 THEN IF CODE SCREEN  
$(y1-1,x1)=32 THEN LET y1=y1-1:  
PRINT INK 4;AT y1,x1;"": INK 0  
:AT y1+1,x1;"  
551 IF y<y1 THEN IF CODE SCREEN  
$(y1+1,x1)=32 THEN LET y1=y1+1:  
PRINT INK 4;AT y1,x1;"": INK 0  
:AT y1-1,x1;"  
552 IF x>x2 THEN IF CODE SCREEN  
$(y2,x2+1)=32 THEN LET x2=x2+1:  
PRINT INK 4;AT y2,x2;"": INK 0  
:AT y2,x2-1;"  
553 IF x<x2 THEN IF CODE SCREEN  
$(y2,x2-1)=32 THEN LET x2=x2-1:  
PRINT INK 4;AT y2,x2;"": INK 0  
:AT y2,x2+1;"  
554 IF y>y2 THEN IF CODE SCREEN  
$(y2-1,x2)=32 THEN LET y2=y2-1:  
PRINT INK 4;AT y2,x2;"": INK 0  
:AT y2+1,x2;"  
555 IF y<y2 THEN IF CODE SCREEN  
$(y2+1,x2)=32 THEN LET y2=y2+1:  
PRINT INK 4;AT y2,x2;"": INK 0  
:AT y2-1,x2;"  
558 IF ATTR (y+1,x)=68 OR ATTR  
(y-1,x)=68 OR ATTR (y,x-1)=68 OR  
ATTR (y,x+1)=68 THEN GO SUB 890  
0  
560 IF ATTR (y+1,x)=67 OR ATTR  
(y,x+1)=67 OR ATTR (y,x-1)=67 TH  
EN IF x>23 THEN LET pant=pant+10  
0: PRINT INK 0;AT 7,29;"":AT 8,  
29;"": PRINT INK 5;AT 0,7;pant:  
IF CODE SCREEN$(9,21)=32 THEN  
PRINT AT 20,31;  
561 IF ATTR (y+1,x)=67 OR ATTR  
(y,x+1)=67 OR ATTR (y,x-1)=67 TH  
EN IF x>23 THEN LET pant=pant+10  
0: PRINT INK 0;AT 9,21;"":AT 10,  
21;"": PRINT INK 5;AT 0,7;pant:  
IF CODE SCREEN$(7,29)=32 THEN  
PRINT AT 20,31;  
570 IF x>31 THEN LET pant=2: LE  
T nivel=600: GO SUB 8000  
580 PRINT AT y,x;$(n): LET n=n  
+1: IF n=5 THEN LET n=1  
581 GO TO 540  
600 REM *** NIVEL 3 ***  
601 CLS: PRINT INK 5;AT 0,0;"P  
UNTOS:";pant: INK 6;AT 0,12;"UID  
AS:";vid: INK 4;AT 0,21;"RECORD:  
"rec  
602 INK 3  
610 LET n=21: LET c=4: LET b=1:  
LET a$=""  
620 PRINT AT n,c;$(b TO ): LET  
b=b+4: LET c=c+4: LET n=n-1: IF  
b>28 THEN GO TO 635  
630 GO TO 620  
635 LET n=21: LET b=0  
640 PRINT AT n,b;"": LET b=b  
+4: LET n=n-1: IF b>28 THEN GO  
TO 645  
641 GO TO 640  
644 LET n=4: LET b=28  
650 PRINT AT n,0;$(2 TO b);"█"  
: LET b=b-4: LET n=n+1: IF b=0 T  
HEN GO TO 655  
651 GO TO 650  
655 LET n=4: LET b=31-3  
660 PRINT AT n,b;"": LET b=b  
-4: LET n=n+1: IF b<0 THEN GO T  
O 670  
665 GO TO 660  
670 LET x=0: LET y=15: LET a$=""  
0010": LET n=1  
680 LET x1=10: LET y1=14: LET x  
2=24: LET y2=10
```

```
681 FOR f=5 TO 13: PRINT AT f,3  
1: INK 1;"0": NEXT f  
682 INK 5: PRINT AT 13,27;"0";A  
T 14,27;"0";AT 15,19;"0";AT 16,1  
9;"0"  
689 INK 7  
690 IF INKEY$="q" THEN IF CODE  
SCREEN$(y-1,x)=32 THEN LET y=y-  
1: PRINT AT y,x;$(n):AT y+1,x;"  
691 IF INKEY$="a" THEN IF CODE  
SCREEN$(y+1,x)=32 THEN LET y=y+  
1: PRINT AT y,x;$(n):AT y-1,x;"  
692 IF INKEY$="p" AND x<31 THEN  
IF CODE SCREEN$(y,x+1)=32 THEN  
LET x=x+1: PRINT AT y,x;$(n):A  
T y,x-1;"  
693 IF INKEY$="o" AND x>0 THEN  
IF CODE SCREEN$(y,x-1)=32 THEN  
LET x=x-1: PRINT AT y,x;$(n):AT  
y,x+1;"  
694 IF a$(n)="0" OR a$(n)="0" T  
HEN GO TO 708  
700 IF x1>x THEN IF CODE SCREEN  
$(y1,x1+1)=32 THEN LET x1=x1+1:  
PRINT AT y1,x1;"": INK 4;"0";AT y1  
x1+1: INK 7;"  
701 IF x2>x THEN IF CODE SCREEN  
$(y2,x2+1)=32 THEN LET x2=x2+1:  
PRINT AT y2,x2;"": INK 4;"0";AT y2  
x2+1: INK 7;"  
702 IF x1<x THEN IF CODE SCREEN  
$(y1,x1-1)=32 THEN LET x1=x1-1:  
PRINT AT y1,x1;"": INK 4;"0";AT y1  
x1-1: INK 7;"  
703 IF x2<x THEN IF CODE SCREEN  
$(y2,x2-1)=32 THEN LET x2=x2-1:  
PRINT AT y2,x2;"": INK 4;"0";AT y2  
x2-1: INK 7;"  
704 IF y>y1 THEN IF CODE SCREEN  
$(y1+1,x1)=32 THEN LET y1=y1+1:  
PRINT INK 4;AT y1,x1;"": INK 7  
:AT y1-1,x1;"  
705 IF y>y2 THEN IF CODE SCREEN  
$(y2+1,x2)=32 THEN LET y2=y2+1:  
PRINT INK 4;AT y2,x2;"": INK 7  
:AT y2-1,x2;"  
706 IF y<y1 THEN IF CODE SCREEN  
$(y1-1,x1)=32 THEN LET y1=y1-1:  
PRINT INK 4;AT y1,x1;"": INK 7  
:AT y1+1,x1;"  
707 IF y<y2 THEN IF CODE SCREEN  
$(y2-1,x2)=32 THEN LET y2=y2-1:  
PRINT INK 4;AT y2,x2;"": INK 7  
:AT y2+1,x2;"  
708 PRINT AT y,x;$(n): LET n=n  
+1: IF n=5 THEN LET n=1  
709 IF ATTR (y+1,x)=68 OR ATTR  
(y-1,x)=68 OR ATTR (y,x+1)=68 OR  
ATTR (y,x-1)=68 THEN LET nivel=  
600: GO TO 8900  
710 IF ATTR (y+1,x)=69 OR ATTR  
(y,x+1)=69 OR ATTR (y,x-1)=69 TH  
EN IF x>21 THEN LET pant=pant+10  
0: PRINT INK 5;AT 0,7;pant: PRIN  
T INK 7;AT 15,19;"":AT 16,19;"  
": IF CODE SCREEN$(13,27)=32 TH  
EN PRINT INK 6;AT 13,31;"": FOR  
f=1 TO 30: NEXT f: PRINT AT 13,  
31;"  
711 IF ATTR (y+1,x)=69 OR ATTR  
(y,x+1)=69 OR ATTR (y,x-1)=69 TH  
EN IF x>21 THEN LET pant=pant+10  
0: PRINT INK 5;AT 0,7;pant: PRIN  
T INK 7;AT 13,27;"":AT 14,27;"  
": IF CODE SCREEN$(15,19)=32 TH  
EN PRINT INK 6;AT 13,31;"": FOR  
f=1 TO 30: NEXT f: PRINT AT 13,  
31;"  
715 IF x=31 THEN LET pant=3: LE  
T nivel=800: GO TO 8000  
720 GO TO 690  
800 REM *** NIVEL 4 ***  
810 CLS: PRINT INK 5;AT 0,0;"P  
UNTOS:";pant: INK 6;AT 0,12;"UID  
AS:";vid: INK 4;AT 0,21;"RECORD:  
"rec  
820 PRINT AT 21,0: INK 5;"  
INK 4;"  
821 PRINT AT 17,2: INK 4;"  
": INK 5;"  
822 PRINT AT 13,0: INK 5;"  
INK 4;"  
823 PRINT AT 9,2: INK 4;"  
INK 5;"  
824 PRINT AT 5,14: INK 4;"  
": INK 3;AT 4,17;"":AT 3,17;"  
825 LET nivel=800: LET ink=1: L  
ET x=31: LET y=20: LET mov=1: L  
ET a$="0010": LET n=1  
850 IF INKEY$="p" AND x<31 THEN  
LET x=x+1: PRINT AT y,x;$(n):A  
T y,x-1;"  
856 IF INKEY$="o" AND x>0 THEN  
LET x=x-1: PRINT AT y,x;$(n):AT  
y,x+1;"  
870 IF mov=1 THEN PRINT AT 20,1  
5;"0";AT 19,15;"":AT 20,16;"  
":AT 19,16;"0";AT 16,15;"0";AT 15,  
15;"0";AT 16,16;"0";AT 15,16;"  
":AT 12,15;"0";AT 11,15;"0";AT 12  
16;"0";AT 11,16;"0": LET mov=0:  
GO TO 890  
875 PRINT INK ink;AT 4,17;"█";A  
T 3,17;"0"  
876 LET ink=ink+1: IF ink=8 THE  
N LET ink=1  
880 IF mov=0 THEN PRINT AT 20,1  
5;"0";AT 19,15;"0";AT 20,16;"0";  
AT 19,16;"0";AT 16,15;"0";AT 15,  
15;"0";AT 16,16;"0";AT 15,16;"  
":AT 12,15;"0";AT 11,15;"0";AT 12  
16;"0";AT 11,16;"0": LET mov=1:  
GO TO 890  
890 IF mov=0 AND x=15 AND y>7 T  
HEN GO TO 8900  
891 IF mov=1 AND x=16 AND y>7 T  
HEN GO TO 8900  
895 LET n=n+1: IF n=5 THEN LET
```



```

n=1
900 IF ATTR (y+1,x)=69 THEN IF
x=0 OR x=30 OR x=12 THEN FOR f=y
TO y-3 STEP -1: PRINT AT f,x: 1
NK 5: INK 7: AT f-1,x: a(n)
AT f+1,x: a: LET y=y-1: NEXT f
: PRINT INK 2: AT f+1,x: 00
910 IF y=4 AND ATTR (y,x+1) < 71
THEN GO TO 7000
1000 PRINT AT y,x: a(n): GO TO 8
50
6000 CLS: PRINT AT 0,0: "LO SIEN
TO. NO HAS RECUPERADO A TU AMO.
OTRA VEZ SERA."
6010 PRINT AT 21,0: "0": FOR f=2
TO 31: PRINT INK 6: AT 20,f: "A
T 21,f: "AT 20,f-1: "AT 21,f
-1: BEEP .005,10: BEEP .005,
30: BEEP .005,20: NEXT f
6100 PAUSE 200: CLS: IF punt>re
C THEN LET rec=punt: CLS: PRINT
AT 0,0: "HAS SUPERADO EL ANTERIO
R RECORD: FOR f=1 TO 40: BEEP
1,f: NEXT f: PRINT AT 10,0: "EL R
ECORD ES "; rec: PAUSE 200: CLS:
GO TO 8
6110 CLS: GO TO 8
7000 LET punt=punt+1000: PAUSE 2
0: CLS: BEEP .1,10: BEEP .1,11:
BEEP .5,20: BEEP .1,20: BEEP .1
21: BEEP .5,30
7010 PLOT 0,37: DRAW 255,0
7020 PRINT INK 4: AT 10,5: "A A A
A A A A A A A A A A A A A A A A
7030 FOR f=0 TO 10: FOR n=0 TO 7
: PRINT INK n: AT 21,10: "LO LOGRA
STE!!": NEXT n: NEXT f
7040 FOR f=1 TO 30 STEP 2: PRINT
AT 10,0: "0": PAUSE 2: PRINT AT
9,f+1,0: "AT 10,f: PAUSE 2:
PRINT AT 10,f+2,0: "AT 9,f+1: "
: BEEP .005,10: NEXT f: PRINT AT
10,31: BEEP .1,10: BEEP .2,10: BEE
P .5,15
7050 CLS: PLOT 100,0: DRAW 0,60
: DRAW 50,0: DRAW 0,-60: DRAW -5
0,0: DRAW 0,61: INK 6: DRAW -5,0
: DRAW 0,5: DRAW 60,0: DRAW 0,-5
: DRAW -60,0
7065 DRAW 0,5: DRAW 5,0: INK 7:
DRAW 0,50: DRAW 50,0: -PI: DRAW 0
-50: CIRCLE 110,110,8: CIRCLE 1
10,112,3: CIRCLE 138,110,8: CIRC
LE 138,112,3
7066 CIRCLE 124,95,5: PLOT 105,8

```

```

5: DRAW 40,0,PI/2
7070 PRINT AT 0,0: "QUE BIEN!! HA
S ENCONTRADO TU AMO"
7080 BEEP .1,15: BEEP .1,10: BEE
P .1,10: BEEP .1,15: BEEP .1,20:
BEEP .1,15: BEEP .1,15: BEEP .1
20
7090 BEEP .1,15: BEEP .1,10: BEE
P .1,10: BEEP .1,15: BEEP .1,20:
BEEP .1,15: BEEP .1,15: BEEP .1
20: BEEP .1,0
7100 CLS: CIRCLE INK 6: 128,88,5
0: CIRCLE INK 6: 128,88,30
7110 PRINT INK 3: AT 0,0: "QUE PAS
A? TU AMO SE HA PERDIDO. OTRA VE
Z TIENES QUE RECUPERARLO"
7120 PRINT INK 4: AT 19,0: "TIENES
QUE VOLVER A LA GRUTA. DENTRO
DE"; INK 7: AT 21,15: "20 SEGUNDO
S"
7130 LET sec=20
7140 IF sec=-1 THEN BEEP 1,10: G
O TO 100
7150 PRINT AT 21,15: sec: " ": LET
sec=sec-1: PAUSE 50: GO TO 7140
8000 CLS: PAUSE 10: PRINT INK 1
: AT 10,10: "E": S: INK 2: A
T 12,10: "E": INK 3: AT 10
,12: "L": INK 4: AT 10,13: "I
A": INK 5: AT 10,14: "C": INK
6: AT 10,15: "I"
8001 PRINT AT 0,0: "PASASTE LA GR
UTA <" pant; ">": "!!!...
8002 BEEP .3,10: BEEP .3,15: BEE
P .3,10: BEEP .5,20: LET a$="PUL
SA UNA TECLA PARA CONTINUAR..."
FOR n=1 TO 32: PRINT #1,a$(n):
BEEP .01,n: NEXT n
8003 IF INKEY$="" THEN GO TO 800
3
8004 GO TO nivel
8900 CLS: LET vid=vid-1: IF vid
=0 THEN FOR f=40 TO 0 STEP -1: B
EEP .01,f: NEXT f: PRINT AT 10,1
0: "SE ACABO!!": BEEP 2,-20: FOR
f=1 TO 100: NEXT f: GO TO 6000
8950 FOR f=0 TO 20: BEEP .01,f:
NEXT f: FOR f=20 TO 0 STEP -1: B
EEP .01,f: NEXT f: PRINT AT 10,8
: "VIDA 0": FOR f=1 TO vid: PR
INT "0": NEXT f: PRINT AT 13,8
: "PUNTOS": "punt: FOR f=0 TO 10
0: NEXT f: GO TO nivel
9900 FOR f=0 TO 7: READ a: POKE
USR "a"+f,a: NEXT f

```

```

9910 DATA 60,126,BIN 11100111,BI
N 11000011,BIN 11000011,BIN 1110
0111,126,60
9920 FOR f=0 TO 7: READ a: POKE
USR "a"+f,a: NEXT f
9930 DATA BIN 00011100,BIN 00111
110,BIN 00100110,BIN 00100110,BI
N 00100110,BIN 00100110,BIN 0011
110,BIN 00011100
9940 FOR f=0 TO 7: POKE USR "c"+
f,BIN 00011000: NEXT f
9950 FOR f=0 TO 7: READ a: POKE
USR "a"+f,a: NEXT f
9960 DATA BIN 00111000,BIN 01111
100,BIN 01100100,BIN 01100100,BI
N 01100100,BIN 01100100,BIN 0111
1100,BIN 00111000
9961 FOR f=0 TO 7: READ a: POKE
USR "a"+f,a: NEXT f: DATA 60,126
,BIN 11011011,255,BIN 1011101,8
IN 11000011,255,255
9962 FOR f=0 TO 7: READ a: POKE
USR "a"+f,a: NEXT f: DATA 60,126
,255,255,255,255,255,0
9963 FOR f=0 TO 7: READ a: POKE
USR "a"+f,a: NEXT f: DATA 0,255,
255,255,255,255,255,255
9964 FOR f=0 TO 7: READ a: POKE
USR "a"+f,a: NEXT f: DATA 255,25
5,BIN 01111110,BIN 00111100,BIN
00011000,0,0,0
9965 FOR f=0 TO 7: READ a: POKE
USR "a"+f,a: NEXT f: DATA BIN 10
000001,BIN 10000001,BIN 10000001
,255,BIN 10000001,BIN 10000001,B
IN 10000001,255
9966 FOR f=0 TO 7: READ a: POKE
USR "a"+f,a: NEXT f: DATA 60,BIN
01011110,BIN 10111111,BIN 10111
111,BIN 10111111,BIN 10111111,BI
N 01011110,60
9970 FOR f=0 TO 7: READ a: POKE
USR "a"+f,a: NEXT f
9981 DATA BIN 01111110,255,255,2
55,255,255,255,BIN 01111110
9975 FOR f=0 TO 7: READ a: POKE
USR "a"+f,a: NEXT f: DATA 0,0,0
,BIN 00011000,BIN 00111100,BIN 01
111110,255,255
9980 FOR f=0 TO 7: READ a: POKE
USR "a"+f,a: NEXT f: DATA 60,126
,BIN 11011011,255,BIN 11000011,B
IN 1011101,255,255
9999 RETURN

```

JOYSTIK[®] II

SU MEJOR DECISION

¡Felicidades! Acaba de encontrar el mando de juego para ordenadores personales y domésticos con mejor relación calidad-precio del mercado.

La acertada decisión de muchas personas que como usted, han comprado JOYSTIK II demuestran que el estudio diseño y larga duración que ofrece, no tiene comparación con ningún otro mando del mercado.



- DISEÑO ERGONOMICO
- LARGA DURACION
- SEGURIDAD DE MANEJO
- CABLE EXTRALARGO
- VENTOSAS ADHERENTES
- MAXIMA COMPATIBILIDAD

IDEALOGIC[®] SA

ESPECIALISTAS
EN EDUCACION E INFORMATICA
Dep. Marketing
Valencia, 85 - 08029 BARCELONA
Tel.: 253 86 93 / 89 09 / 74 00 / 90 45

Estoy interesado en recibir más información:







Nombre _____

Apellidos _____

Dirección _____

Población _____

SOFTWARE PARA EL FUTURO



**P.V.P.
795 Ptas.**

**SONIMAG 85
nivel 10
stand nº 5**

si deseas más información,
dirigete a tu establecimiento habitual o:



MIND GAMES ESPAÑA S.A.
Mariano Cubi, 4 Entlo. Tel. 218 34 00 - 08006 Barcelona

¡NUEVO!

La ciudad de las Sombras

NIGHTSHADE

Ultimate

Videoaventura

Importado

De repente, sin que nadie lo esperara y olvidándose de aquellas largas campañas publicitarias —a las que nos tenía acostumbrados antes de que saliera el producto— Ultimate acaba de lanzar su última obra. Y como ocurre en el mundo del espectáculo, nos hemos apresurado a asistir al estreno.


Antes de abrirse el telón vemos la típica presentación de rigor y, como todas las demás, ésta también se encuentra rodeada de un halo de mágico misterio que lo envuelve todo. Una casa medieval se muestra impávida ante nuestros ojos, entre sombras, con extraños símbolos de brujería colgados sobre las ventanas. Estamos en la larga Noche de las Sombras.

Se abre el telón y tras la melodía orquestada que nos anuncia el comienzo de la primera escena, aparece el protagonista. Allí está, solo en el centro de la calle, mirando a su alrededor. De repente, un desfile de extraños seres empieza a pulular alrededor nuestro: pequeños monstruos cabezudos, llamas con vida propia, una especie de luces destellantes y figuras fantasmagóricas, componen

la nutrida fauna nocturna. El objetivo, acabar con los enemigos de la humanidad antes de que sea demasiado tarde. Son cuatro y están representados mediante unas figuras situadas en la parte inferior derecha de la pantalla. Enseguida los conoceremos, su presencia domina la ciudad. Están ahí detrás de cualquier esquina, o en el interior de una de las mansiones de la ciudad. Nosotros tenemos que encontrarlos y destruirlos, pero la tarea no es fácil. No son seres que se les pueda derrotar de cualquier modo, sólo existe un arma a la

que son vulnerables, y por supuesto, sólo sirve para acabar con uno de ellos, pero como hay cuatro, tenemos que averiguar cuál es la que afecta a cada personaje. Ocurre curiosamente que cuando recogemos algunos de estos objetos parpadearán en el momento que se encuentre cerca el enemigo, al que puede destruir. A diferencia de otras producciones de Ultimate aquí nuestro personaje

puede disparar a sus enemigos. Para ello hay repartidas por la ciudad una serie de armas de las que es posible disponer en cualquier momento. Se pueden usar como defensa contra la corte de monstruos que nos acechan, pero nunca contra los cuatro enemigos principales, porque como ya hemos dicho, éstos sólo son vulnerables a un tipo de objeto. El número de vidas se encuentra señalizado mediante unos muñecos que van cambiando de color, al igual que el protagonista de nuestro





juego que va tomando diferentes tonos según se va debilitando su energía. También puede recuperarla recogiendo una pócima

vitalizadora que encontrará en algunos lugares de la ciudad. Si después de todo conseguimos completar la

arriesgada misión, asistiremos al final de las fuerzas maléficas de la noche que desaparecerán para siempre en lo más

profundo de las entrañas de la Ciudad de las Sombras. Entonces, al igual que en los cuentos de hadas, volverá a lucir el sol.

¡NUEVO!



RESUMIENDO...

Originalidad. Se ha cambiado el tema, se ha modificado el tratamiento gráfico, se han creado nuevos personajes, pero no se ha conseguido que el producto sea original. Sigue dentro de la misma línea de juegos anteriores.

★ ★

Gráficos. Aquí, una vez más, Ultimate sigue marcando la pauta. En esta ocasión ha cambiado la técnica de la perspectiva, ahora son los objetos los que se mueven en relación al personaje central. Además utiliza tres colores.

★ ★ ★ ★ ★

Sonido. Las melodías que ya vienen siendo costumbre y algunos efectos sonoros.

★ ★ ★


Valoración. Muy bien, con muchos detalles de buen gusto y con bastantes mejoras con respecto a otros programas. Sin embargo, hay que reconocer que Ultimate debe cambiar y pronto, antes de que se le agote la inspiración.

★ ★ ★ ★ ★



MAPA DEL NIGHTSHADE

N



O

E

S



¡NUEVO!

SIEMPRE LOS PRIMEROS EN TENER LO ULTIMO


circulo de soft

MICROAMIGO S.A.

P.º de la Castellana, 268, 3.º C. 28046-MADRID.
Tel.: (91) 733 25 00



Highway Encounter
2.900 ptas.



Juggernaut 2.900 ptas.



That's the Spirit
2.900 ptas.



Exploding Fist
2.900 ptas.


Spectrum

Elite (novedad)	4.100	Squash (novedad)	1.995
Decathlon	2.100	Super Star Challenge	1.995
Air Wolf	1.995	Everyone's a Wally	1.995
Bruce Lee	2.100	Kong Strikes Back	1.995
Shadow Fire	2.100	Match Day	1.995
One on One (novedad)	3.100	911 ts	1.795
Rocky	2.100	Spy Hunter	2.100
Profanation	2.100	Boxing (novedad)	1.995
Deus ex Machina (novedad)	2.200	Snooker	1.995
The Dukes of Hazzard	1.795	Tapper	2.200
Gran National	1.795	Raid over Moscow	2.100
Sabre Wolf	1.950	Blue Max	2.100
Alien 8	1.950	Zaxxon	2.100
Under Wulde	1.950	Steve Davis «Snoker» (billar)	1.995
Knith Lore	1.950	(novedad)	
Buck Rogers	2.200		

Red Arrows	3.100
Dambusters	2.200
A View to Kill (novedad)	3.100
Basketball (novedad)	2.300
Pole Position (novedad)	1.900
Dragonfire	1.900
Gremilins	2.300
Combat Linx (novedad)	2.100

¡UN INCREIBLE REGALO POR CADA PROGRAMA!

Este magnifico reloj digital de cinco funciones puede ser tuyo si pides tus programas al Circulo de Soft. Si tu compra es de dos programas te obsequiaremos con un conmutador TV-Ordenador... y ambos regalos si pides tres programas.



CUPON DE PEDIDO

Recorta o copia este cupón, o pide tus programas por teléfono. Deseo recibir a vuelta de correo el(los) siguiente(s) programa(s).

TITULO	P.V.P.	ORDENADOR

☐ Contrareembolso ☐ Giro Postal ☐ Talón adjunto a «Microamigo, S. A.

☐ Tarjeta VISA n.º

Fecha caducidad

Nombre _____
Apellidos _____
Domicilio _____
Localidad _____ C.P. _____
Provincia _____
Teléfono _____ Edad _____



CODIGO OPERACION
0 0 1 1 1 0 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1

38h
7fh

Existe una combinación diferente de bits para cada instrucción en el código de operación, a pesar de que la única diferencia sea el registro usado. Por lo tanto, habrá una parte fija y otra variable en el código de operación en función de dichos registros.

Otra cosa muy curiosa es ver cómo el microprocesador va leyendo una serie de octetos llenos de instrucciones cuando estos pueden tener cuatro longitudes distintas. Es muy sencillo. Se recordará que el microprocesador tiene un registro PC que indica la dirección de la memoria donde está la próxima instrucción a ejecutar. Cuando la lee, en función del código de operación, sabe cuantos octetos ocupa; en ese momento sólo tiene que incrementar el registro PC en esa cantidad, mientras va leyendo los restantes octetos de la instrucción, para que cuando vaya a leer la siguiente instrucción, este registro ya la tenga apuntada. Ver FIGURA 4-2.

Necesidad de conocer el código máquina

Podríamos preguntarnos: voy a escribir mi programa en el lenguaje simbólico ASSEMBLER, tengo un ensamblador magnífico que me lo va a traducir, ¿qué necesidad tengo de conocer que bit tiene que estar activo y cual no?

Desde luego, el que tenga un buen ensamblador y escriba un programa de principio a

final, buena gana de estar descifrando códigos y pasándolos de binario a hexadecimal. Pero no siempre se dispone de un buen ensamblador o se quiere estar cargándolo para pocas instrucciones, con lo cual se meterían en la memoria los valores de las instrucciones y se saltaría a esa posición con lo que el microprocesador empezaría a trabajar. Además, existen algunas técnicas en programación que hacen necesario este conocimiento, por ejemplo:

1. Programas automodificables: La primera vez que pasan por una rutina pasan por una instrucción que ejecuta una operación; posteriormente, esa instrucción se modifica con lo que la próxima vez que pase ejecuta una operación distinta.

2. Parches: Durante la prueba del programa se encuentra un error; conociendo las posiciones de memoria donde está cargado el programa se puede modificar directamente y seguir la prueba, incluso si la modificación ocupa más espacio, se deja una zona del programa definida a ceros binarios, se hace sobre ella la modificación terminando con un retorno y desde la posición de error, se hace una llamada a esa rutina.

Por otro lado, no es necesario tener un ensamblador para poder utilizar el Spectrum en código máquina; es posible escribir el programa en Assembler y traducirlo a código máquina, manualmente; si el programa no es muy largo, la labor no resulta excesivamente tediosa. De hecho, es preferible aprender

primero a ensamblar «a mano», ya que esto proporciona un conocimiento más profundo del Assembler, y facilita la utilización posterior de un programa ensamblador.

En este mismo curso, describimos en detalle la utilización del que consideramos el mejor ensamblador que se ha escrito para el Spectrum, el «GENS 3», que desde ahora, recomendamos a nuestros lectores; mientras tanto, indicaremos con todo detalle la forma de ensamblar «a mano» cada instrucción y todos los ejemplos que demos, se podrán introducir en el ordenador sin necesidad de ensamblador, por lo que para seguir este curso, sólo es necesario disponer de un Spectrum.

Formatos de instrucción en lenguaje simbólico

Como se recordará, el lenguaje simbólico es aquel en el que escribimos el programa fuente. Los códigos nemotécnicos que se han utilizado para el microprocesador Z-80, son abreviaturas de las palabras inglesas que definen la operación que realizan.

El formato de la instrucción y sus normas de sintaxis pueden variar algo en función del ensamblador elegido; pero siempre hay unas reglas mínimas que suelen cumplir y a esas nos referiremos hasta el capítulo que trate más profundamente el ensamblador.

El formato normal es el siguiente:

ETIQUETA NEMOTECNICA
OPERANDOS : COMENTARIOS

En el Spectrum se ha utilizado una versión más moderna denominada Z-80A, que admite señales de reloj de hasta 4 MHz, con lo que se consigue una mayor velocidad de ejecución.

En el Spectrum se ha utilizado una señal de reloj de 3.5 MHz en vez de los 4 tolerados, para evitar llevar al microprocesador al límite de su frecuencia de trabajo, lo que podría dar lugar a errores.

CICLOS DE MAQUINA Y CICLOS DE INSTRUCCION

Se denomina *Ciclo de instrucción* al tiempo durante el cual el microprocesador ejecuta una instrucción completa.


El ciclo de instrucción se subdivide a su vez, en ciclos de máquina. Un ciclo de máquina es el tiempo durante el cual el microprocesador realiza una operación elemental. Cada ciclo de máquina emplea varios ciclos (impulsos) de reloj.

Se denomina «M1» al ciclo de máquina correspondiente a la búsqueda del código de operación, durante el cual, la pata M1 del microprocesador se coloca a nivel bajo. El ciclo de máquina M1 ocupa 4 ciclos de reloj; un ciclo de reloj dura aproximadamente 0.29 microsegundos (millonésimas de segundo), por lo que el ciclo M1 dura 1.14 microsegundos.


Un ciclo de memoria es una operación de lectura o escritura en memoria, emplea 3 ciclos de reloj, y dura 0.86 microsegundos.

En la FIGURA 6 se puede apreciar el cronograma (diagrama de tiempos) de una instrucción típica.


INSTRUCCIONES DE UN SOLO OCTETO



INSTRUCCIONES DE DOS OCTETOS



INSTRUCCIONES DE TRES OCTETOS



INSTRUCCIONES DE CUATRO OCTETOS




Figura 5. Formatos de instrucción del Z-80.




Figura 6. Cronograma de un ciclo típico de instrucción.

TIEMPOS DE EJECUCION

Como el lector habrá deducido ya, es posible calcular el tiempo de ejecución de una determinada rutina en C/M, a condición de conocer el número de ciclos de reloj que emplea cada una de sus instrucciones.

En lo sucesivo, cada vez que veamos una determinada instrucción, indicaremos el número de ciclos de reloj que emplea el microprocesador para ejecutarla, así como el número de veces que accede a memoria (ciclos de memoria).

Como ejemplo, veamos lo que se tarda en cargar el registro "A" con un número. Podemos utilizar la instrucción: LD A, #FF que carga el número 255 (FFh) en el acumulador; esta instrucción accede 2 veces a memoria (2 ciclos de memoria), una para buscar el código de operación (4 ciclos de reloj) y otra para buscar el número que ha de cargar en "A" (3 ciclos de reloj); lo que hace un total de 7 ciclos de reloj, es decir, unos $7 \times 0.29 = 2$ microsegundos. Este ejemplo ilustra la enorme velocidad de ejecución del código máquina. El microprocesador es capaz

de cargar el acumulador medio millón de veces en un segundo.

Supongamos que queremos sumar en el acumulador una lista de números, y usamos el registro HL para movernos a lo largo de esa lista, el bucle podría ser:

```
BUCLÉ ADC A, (HL)
INC HL
JR BUCLÉ
```

Modos de direccionamiento

En la mayor parte de las operaciones, el Z-80 utiliza datos almacenados en sus registros o en posiciones de memoria. Las formas posibles de indicarle la situación de estos datos, constituyen los diversos modos de direccionamiento.

DIRECCIONAMIENTO INMEDIATO:

En este modo de direccionamiento, el byte que sigue al código de operación en memoria, contiene el operando.

CODIGO DE OPERACION

uno o dos bytes

OPERANDO

un byte

definiciones se deben hacer con el máximo detalle, como si se pretendiese explicar a otra persona cuál es nuestro problema y cómo nos gustaría que nos lo solucionase.

b) **Viabilidad de resolver el problema con un ordenador:** Lo que en informática profesional se llama *análisis técnico u orgánico*. En este paso se valorará la posibilidad de resolver el problema con el ordenador de que se dispone, así como de la periferia a nuestro alcance (impresora, microdrive, etc.). Se definirá toda la información del paso anterior como datos entendibles para el ordenador, indicando en qué código irán, cuánta memoria ocuparán, en qué lugar han de almacenarse y cómo se procesarán; lo mismo para los diseños de pantalla. En este paso es donde se debe decidir qué procesos se hacen por medio de subrutinas, y, como curiosidad, si el programa se hace en BASIC o en ASSEMBLER.

c) **Realización del programa:** Es decir, la programación propiamente dicha. Este paso se divide en dos partes: la construcción del organigrama y la codificación. Estos dos pasos son complementarios, cuanto más se detalle el organigrama, menos vueltas se da a la codificación, y viceversa.

1. El organigrama es una construcción gráfica del flujo o caminos posibles que tiene el programa.
2. La codificación es la escritura del lenguaje simbólico contemplando todas las alternativas posibles definidas en el organigrama.

Por supuesto, hay muchos programadores que nunca hacen un organigrama, pero

también hay muchos que se olvidan de codificar una rutina. En cualquier caso, para un programa sencillo o bien para un programador experto el organigrama puede no ser muy detallado o bien omitirse.

d) **Prueba del programa:** En este paso se preparan unos datos de entrada al programa de los cuales ya se conocen los resultados que obtienen, contemplando, si es posible, todos los casos. Por ejemplo, si se hace un programa para resolver raíces cuadradas, se introducirán una serie de valores de los que ya se conoce el resultado.

e) **Documentación:** Una vez concluidos los pasos anteriores, se reúne todo el material e incluso se comentan los problemas o dificultades encontrados y cómo se han solucionado. Dependerá de lo ordenado que sea cada cual el obtener como resultado una buena documentación. Ver FIGURA 4-1.

Todo lo anteriormente descrito se puede hacer o no, pero son métodos ya muy estudiados que producen unos buenos resultados. La metodología anteriormente descrita es una orientación de la más elemental; se pueden usar técnicas más complicadas pero que se salen un poco de lo que es un microordenador. Se dice que en un programa vale todo, siempre y cuando funcione. Si existe un método que lleve a un buen resultado, no sólo que funcione, sino que sea lo más rápido posible, que no se repitan procesos, que ocupe la menor cantidad de memoria y que esté claro, ¿por qué no usarlo?

Formatos de instrucción en código máquina

La memoria del SPECTRUM está dividida en octetos. Un octeto es una agrupación de 8 bits y un bit es la unidad más pequeña de información; sólo puede informar de dos estados: o está activo o no. Cuando de un SPECTRUM se dice que tiene 16K indica que tiene, aproximadamente, 16.000 octetos de memoria disponible, que son exactamente en decimal 16.384; para uno de 48K se multiplica esta cantidad por 3.

Los 48K de memoria disponible en RAM más los 16K que usa el programa monitor en ROM, suman 64K, que son 65.536 octetos. Esto es, desde la posición 0 de memoria a la 65.535, que es en hexadecimal FFFh y en binario 111111111111111b y a su vez la máxima cantidad que se puede escribir en dos octetos.

Las instrucciones en el SPECTRUM pueden ocupar 1, 2, 3 ó 4 octetos en función del código de operación y básicamente, tiene los formatos que se ven en la FIGURA 5 del CAPÍTULO 3.

Como se ve, lo que es común a todos los formatos es que los primeros tienen el código de operación y los últimos el operando. Sobre el operando hay que tener en cuenta que cuando son dos octetos el microprocesador espera encontrar el octeto de orden inferior en el primer octeto del operando, y el de orden superior en el segundo, de tal forma que al referirse al valor de operando 7F3Bh el ensamblador almacenará la instrucción en memoria de la siguiente manera:

PROGRAMACION EN ASSEMBLER

En este capítulo se está ya en condiciones de saber qué es la programación en ASSEMBLER; esto es, escribir una serie de códigos entendibles por el usuario que posteriormente serán convertidos en código de máquina entendible por el microprocesador, en este caso el Z-80.

La programación en ASSEMBLER requiere cuidados especiales si se desea sacar el máximo rendimiento, por ejemplo, ante dos instrucciones que obtengan el mismo resultado se debe elegir aquella que tenga menos ciclos de máquina o de reloj, o aquella que ocupe menos posiciones de memoria; incluso en algunos casos habrá que elegir entre ocupar menos posiciones o ser más rápidos, en función de las necesidades que se tengan. Esto no quiere decir que sea necesario conocer de memoria los ciclos de cada instrucción; un manual de ASSEMBLER debe contener toda la información necesaria, con un método de acceso fácil, a pesar de que en algún caso resulte redundante. Se pretende que este curso, además de como tal, pueda servir en el futuro como un manual de consulta rápida, por lo que en algunos casos, es posible que el lector encuentre información reiterada.

Otra buena costumbre cuando se programa en ASSEMBLER es poner comentarios; siempre hay una manera de ponerlos en cada instrucción.

ción o intercalados entre ellas. Los comentarios sólo ocupan lugar en el código simbólico o programa fuente; cualquier ensamblador los ignora cuando convierte el programa en código de máquina, lo cual quiere decir que no ocupará más un programa de cada programa, documentación que nos será muy útil en el futuro.

Realización de un programa

Existen una serie de pasos que se deben seguir para dar por definitiva la realización de un programa. Cuanto más detallada sea la organización de estos pasos, más fácil será la realización del siguiente. El concepto programa abarca a todo lo que se puede realizar en una corriente de instrucciones dentro de un ordenador, por lo cual, tan programa es un juego, como llevar la contabilidad de una casa o la solución de problemas científicos; la metodología a seguir es la misma.

PASOS A SEGUIR:

- Planteamiento del programa:** Lo que en la informática profesional se llama *análisis funcional*. Es la definición de lo que se quiere realizar, la información de que se dispone, la información que se quiere obtener, la información que se quiere volver a utilizar, los formatos de pantalla deseados; todas estas

Un ejemplo podría ser cargar el acumulador con una constante, donde la constante es el byte que sigue al código de operación.

DIRECCIONAMIENTO INMEDIATO EXTENDIDO:

Es igual que el anterior, salvo que el operando ocupa dos bytes, el primer byte es el octeto de orden bajo, y el segundo, el de orden alto.

CODIGO DE OPERACION

uno o dos bytes

OPERANDO (LSB)

Octeto de menos peso

OPERANDO (MSB)

Octeto de más peso

Un ejemplo podría ser la carga de un registro doble con una constante que, lógicamente, ocuparía dos bytes de memoria.

DIRECCIONAMIENTO RAPIDO DE PAGINA CERO

El Z-80 tiene unas instrucciones de salto rápido a una dirección de página cero. Hay ocho direcciones posibles donde se colocan las rutinas de uso más frecuente, de esta forma se puede llamar a estas rutinas empleando un solo byte.

En el Spectrum, estas direcciones se encuentran utilizadas por la ROM para las rutinas de más uso, y son las siguientes:

RST 00h : Inicialización
RST 08h : Salida de error
RST 10h : Imprimir un carácter
RST 18h : Leer un carácter

RST 20h : Leer el siguiente carácter
RST 28h : Entrada al calculador
RST 30h : Hacer espacio en memoria
RST 38h : Leer el teclado

DIRECCIONAMIENTO RELATIVO

En este caso, el byte que sigue al código de operación se emplea como un entero en suma a la dirección actual almacenada en el «PC».

CODIGO DE OPERACION

un byte (salto relativo)

OPERANDO

entero en complemento a 2

Este modo de direccionamiento permite efectuar saltos relativos, con lo que las rutinas pueden ser *reubicables* es decir, correr de igual forma en cualquier dirección de memoria.

DIRECCIONAMIENTO INDEXADO

En esta forma de direccionamiento, el byte de datos que sigue al código de operación contiene un entero de desplazamiento en complemento a dos, que se suma al contenido actual del registro índice correspondiente, para apuntar a una dirección de memoria. El código de operación tiene siempre dos bytes, el primer byte es «Ddh» siempre que se utilice el registro «IX» y «FDh» siempre que se utilice el «IY».

DD o FD

índice usado

CODIGO DE OPERACION

un byte

DESPLAZAMIENTO

entero en compl. a dos

DIRECCIONAMIENTO DE REGISTROS

En muchos de los códigos de operación, hay ciertos bits que especifican a qué registro se refiere la instrucción, permaneciendo inalterados el resto de los bits. Un ejemplo podría ser la instrucción:

LD C,B

Que significa: «cargar en el registro «C» el contenido del registro «B»».

DIRECCIONAMIENTO IMPLICITO

En este caso, la situación de los datos está implícita en el código de operación. Por ejemplo, en las operaciones aritméticas de 8 bits, el registro «A» (acumulador) es siempre el que recibe los resultados.

DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO

En esta forma de direccionamiento, el contenido de un registro doble se utiliza como dirección a partir de la cual hay que cargar el dato. Un ejemplo podría ser:

LD A, [HL]

Que significa: «carga el registro A con el contenido de la dirección de memoria apuntada por el registro HL». En este caso el registro HL se utiliza como *puntero* para «apuntar» a una dirección de

memoria, siempre que un registro se utilice como puntero, su nombre aparecerá, en el código simbólico, encerrado entre paréntesis, significando: «donde apunta el contenido de».

También se puede utilizar como puntero, una constante de dos bytes, ensamblada a continuación del código objeto, por ejemplo:

LD A, [5C37]

Que significa: «carga el registro A con el contenido de la dirección de memoria 5C37h». Cuando hagamos estos en Assembler, normalmente utilizaremos una «etiqueta» de la siguiente forma:

**LD A, [ETIQUE]
ETIQUE EQU #5C37**

De esta forma, solo tendremos que definir la etiqueta una vez, pero podremos usarla todas la veces que queramos sin tener que recordar de memoria los números. Los nombres de las variables del Sistema en el Spectrum son, precisamente, etiquetas del código fuente del Sistema Operativo. El uso de las etiquetas se verá en profundidad cuando estudiemos el manejo de ensambladores.

En algunos casos, el direccionamiento indirecto se utiliza para especificar operandos de 16 bits (dos bytes), en este caso, el puntero apunta al byte de menos peso, siendo el de más peso el siguiente. Por ejemplo:

LD HL, [5C37]

Que significa: «carga el registro L con el contenido de la

posición de memoria 5C37h, y el registro H con el contenido de la posición de memoria siguiente (5C38h)».

DIRECCIONAMIENTO DE BITS

Un gran número de instrucciones del Z-80 trabajan directamente sobre bits individuales de registros o posiciones de memoria. En este caso, se utiliza uno de los métodos de direccionamiento anteriores para indicar el registro o posición de memoria en concreto, y tres bits del código de operación para indicar a qué bit de ese registro o posición de memoria nos referimos.

MODOS DE DIRECCIONAMIENTO COMBINADOS

Muchas instrucciones incluyen más de un operando, en estos casos, se pueden combinar más de un modo de direccionamiento dentro de una misma instrucción, por ejemplo:

LD [IX+7], A

Que utiliza directamente el destino para el destino y direccionamiento inmediato para la fuente. Significa: «carga en la posición de memoria apuntada por el contenido del registro IX más 7, el contenido del registro A (acumulador)».

Instrucciones del Z-80

El Z-80 puede ejecutar un gran número de instrucciones, podemos ordenarlas en los siguientes grupos:

CARGA E INTERCAMBIO

Permiten desplazar datos entre registros, o entre estos y posiciones de memoria. También se puede intercambiar el contenido de dos registros, o el de dos grupos alternativos.

ARITMETICAS Y LOGICAS

Permiten realizar operaciones aritméticas o lógicas entre el acumulador y un registro o posición de memoria. Los resultados se almacenan en el acumulador, y los indicadores del registro «F» se ponen a «1» o a «0» en función del resultado de la operación.

BUSQUEDA Y TRANSFERENCIA DE BLOQUES

Se trata de las más poderosas instrucciones del Z-80, es posible transferir todo un bloque de memoria con una sola instrucción; también es posible examinar todo un bloque de memoria para buscar un determinado dato de un byte.

ROTACION Y DESPLAZAMIENTO

Permiten la rotación bit a bit del dato almacenado en un registro o una posición de memoria, las rotaciones pueden incluir el indicador de acarreo del registro «F».

MANIPULACION DE BITS

Permiten tratar de formar independiente cada bit de un registro o una posición de memoria, es posible poner un bit a «1», ponerlo a «0» o examinar si es «1» o «0».

SALTO LLAMADA Y RETORNO

Permite alterar la secuen-

cia normal del programa para saltar a otro lugar de la memoria o ejecutar una subrutina. También es posible retornar desde una subrutina al punto donde se la llamó.

ENTRA Y SALIDA

Permiten leer y escribir datos en los ports de entrada/salida, con lo cual se comunica el ordenador con el mundo exterior.


CONTROL CPU

Se utilizan para controlar el propio funcionamiento del microprocesador, inhibir o habilitar interrupciones, cambiar el modo de interrupción, detener el funcionamiento del microprocesador, etc.

En los capítulos posteriores de este curso, se irán viendo detenidamente, una a una, todas las instrucciones

de cada uno de estos grupos y la forma de utilizarlas en nuestros programas.

Antes, en el capítulo siguiente, se verán los conceptos básicos de la programación en Assembler, y las formas de almacenar y ejecutar nuestros programas en Código Máquina.



ME
SOFTWARE

JUEGOS PARA LA MENTE

SONIMAG-85
nivel 10
stand nº5

MIND GAMES ESPAÑA S.A.



SPECTRUM 48K

P.V.P.
2.495 ptas.

C 64




SPECTRUM 48K

Para más
información
dirigirse a:



SPECTRUM 48K

P.V.P.
2.495 ptas.




SPECTRUM 48K



CBM 64

P.V.P.
1.495 ptas.




CBM 64



MSX

P.V.P.
2.495 ptas.



MSX

EDITADO Y DISTRIBUIDO POR:
MIND GAMES ESPAÑA S.A.
Mariano Cubi, 4 Entlo. Tel. 218 34 00 - 08006 Barcelona

También en
venta en los
mejores Esta-
blecimientos

Breves notas sobre cómo exterminar a los Gremlins (Capítulo II)

por Billy Puertas



Estoy en la puerta del cine COLONY. A juzgar por las huellas que conducen hasta allí, seguramente hay en su interior montones de Gremlins. Me dirijo hacia el cine y luego al Sur. Empiezo a proyectar antes de que esas horribles criaturas invadan la sala.

Voy al Norte hasta encontrar los grandes almacenes y entro en ellos.

Estoy en el hall de los grandes almacenes y por el Este salgo a la escalera. Me dirijo arriba hasta encontrar el escotillón. Suelto la escala (con su ayuda podré subir fácilmente al tejado) y voy hasta ella.

Acabo de subir al tejado de los grandes almacenes. Todo el sitio está nevado y un gran agujero en los sistemas de ventilación me hace temer lo peor.

Gizmo, como presintiendo una inminente tragedia, se introduce a toda velocidad por el sistema de ventilación.

Oigo ruidos... ¡Pero que es esto!

¡Tengo visitas algo desagradables! ¡Los Gremlins están aquí de nuevo! Tras empujar el botón de la cámara fotográfica se produce una luz cegadora y los


verdes diablillos huyen aterrorizados por el sistema de ventilación.

Abro la válvula y enciendo el soplete. Ahora he de soldar la chapa para evitar que puedan escapar por el agujero. Lo siento por Gizmo; espero que encuentre otra salida.

Bajo del tejado y me encuentro de nuevo en la escalera. Yendo hacia el Oeste por el pasillo, me encuentro con una puerta que en principio está cerrada pero... ¡un momento!... ¡parece que se mueve! Gizmo, sano y salvo, me ha abierto la puerta.




El rellano de la escalera que sube hasta el último piso.



Con el auxilio de la escala resulta fácil acceder al tejado.




La entrada del Cine Colony, con las pisadas deladoras.



Un enorme agujero evidencia la presencia de los diablillos.




Un pequeño retraso en la película y la sala será invadida.



Mi amigo GIZMO me abre la puerta desde el interior.

¿TODAVIA NO HAS CONSEGUIDO TU HYPERSPORTS GRATIS?



¡CONSERVA POR
UN AÑO EL
ANTIGUO PRECIO,
Y CONSIGUE UNA
CINTA DE REGALO
QUE VALE
2.100 PTAS!
Aprovecha ahora tu
oportunidad. A
partir del 1.º de
octubre, el precio de
la suscripción será
de 1.000 ptas. más
caro. Ahorra durante
todo un año y juega
gratis con
Hypersports.

MICROHOBBY
REVISTA INDEPENDIENTE PARA USUARIOS DE ORDENADORES SINCLAIR
SEMANTAL
¡te lo regala!

Si, todavía tienes la
oportunidad de conseguir
gratis una cinta original de
Hypersports, que vale 2.100
ptas. en el comercio.
Microhobby te lo regala si
formalizas ahora tu
suscripción por un año, o
renuevas tu antigua
suscripción.
Envía ya tu cupón y
recibirás la cinta a vuelta
de correo. Si deseas más
información, llama a
nuestros teléfonos (91)
733 50 12 y
(91) 773 50 16.
(Ampliado el plazo
hasta el 1.º de octubre,
a petición de nuestros
lectores).

MICROHOBBY
SEMANTAL
AÑO II - N.º 36

REVISTA INDEPENDIENTE PARA USUARIOS DE ORDENADORES SINCLAIR

95 PTAS.
Canarias 105 ptas.

**NUEVO
PONTE**




```

3,146,0,0,0,0,0,17,238
9040 DATA 0,24,44,6,3,3,1,0,0,0,
1,1,3,131,226,215
9050 DATA 120,204,246,250,250,25
0,254,220,24,36,49,31,0,12,6,3
9060 DATA 60,126,231,129,60,126,
231,129,111,55,255,254,125,27,25

```

```

5,254
9070 DATA 252,249,243,181,218,23
55,31,96,160,12,26,48,96,224,1
9080 DATA 126,216,252,248,250,25
2,255,255,1,49,127,127,63,63,127
255
9090 DATA 144,84,57,18,212,52,24

```

```

,16,90,126,60,60,126,255,255,126
9100 DATA 219,255,60,124,100,100
238,14
9110 DATA 0,0,0,0,126,215,215,66
9900 GO TO 6000

```

BASKET

Manuel FREIRE

Spectrum 48 K

Basado en el, por todos conocido, juego de baloncesto, con este programa podrás desarrollar tu destreza mano a mano con el ordenador.

Nada más cargar la cinta aparecerá en pantalla la cancha, fielmente reproducida, en la que dos jugadores, uno con camiseta blanca y el otro con una verde, pondrán a prueba su juego.

Podremos encestar, «taponar» al

contrario y desarrollar las jugadas típicas de este deporte, ganando el jugador que antes consiga veinte puntos y finalizando el partido cuando uno de ellos comete cinco personales.

Premiado con 15.000 Ptas.


NOTAS GRAFICAS

A B C D E F G H I J K L

```

10 REM BASKET
110 BORDER 0
120 GO SUB 300
200 DIM P(2,2)
600 LET fb=10: LET cb=12: LET f
v=10: LET cv=18
700 DIM f(4,2): LET f(1,1)=1: I
F RAND>.6 THEN LET f(1,1)=0: LET
f(1,2)=1
800 DIM d$(2,2): LET d$(1)="W"

```



J.A. CALVO II


```

: LET d$(2)="AA": IF f(1,1)=1 TH
EN LET d$(1)="W": LET d$(2)="AA
100 REM FIGURA
105 PAPER 0: INK 7: OVER 0: CLS
: INK 5
106 BORDER 0: BEEP 0.1,0
110 PLOT 0,30: DRAW 255,0: DRAW
50,80: DRAW -155,0: DRAW -50,-
80
120 PLOT 128,30: DRAW 0,80: CIR
CLE 128,74,12
130 PLOT 20,60: DRAW 50,10: DRA
W 3,14: DRAW -30,10: CIRCLE 72,7
7
140 PLOT 237,60: DRAW -50,10: D
RAW -3,14: DRAW 30,10: CIRCLE 18
5,77,7
145 INK 7:
150 PLOT 12,60: DRAW 20,30: DRA
W 0,30: DRAW -20,-30: DRAW 0,-30
160 PLOT 19,101: DRAW 7,10: DRA
W 0,10: DRAW -7,-10: DRAW 0,-10
170 FOR n=1 TO 3: PLOT 21+n,103
+n: DRAW 4,0: NEXT n
180 PLOT 28,104: DRAW 9,0,3: DR
AW -9,1,2,2
190 FOR n=3 TO 7 STEP 2: PLOT 3
7,103: DRAW -n,-10: PLOT 28,103:
DRAW n,-10: NEXT n
195 INK 4
200 PLOT 245,80: DRAW -20,30: D
RAW 0,30: DRAW 20,-30: DRAW 0,-3
0
210 PLOT 238,101: DRAW -7,10: D
RAW 0,10: DRAW -10,-30: DRAW 0,-10
220 FOR n=1 TO 3: PLOT 236-n,10
3+n: DRAW 4,0: NEXT n
230 PLOT 229,104: DRAW -9,0,-3:
DRAW 9,1,-2,2
240 FOR n=3 TO 7 STEP 2: PLOT 2
20,103: DRAW n,-10: PLOT 229,103
: DRAW -n,-10: NEXT n
250 PRINT AT 1,5: INK 7: FIGURA
5: AT 20: INK 4: FIGURA
260 PRINT AT 1,14: INK 7: "00": A
T 1,17: INK 4: "00"
270 PRINT AT 3,6: INK 7: "Pers":
AT 3,23: INK 4: "Pers"
280 PRINT AT 3,12: INK 7: "0": AT
3,20: INK 4: "0"
285 OVER 1: INK 5: PLOT 30,170:
DRAW 200,0: DRAW 0,-28: DRAW -2
00,0: DRAW 0,28
284 PLOT 29,171: DRAW 200,0: PL
OT 29,171: DRAW 0,-28
285 PLOT 28,172: DRAW 200,0: PL
OT 28,172: DRAW 0,-28
290 INK 8: OVER 0: GO TO 500
300 REM FIGURA 2
310 FOR n=1 TO 12: READ a$: FOR
m=0 TO 7: READ a$: POKE USR a$+m
: NEXT m: NEXT n
320 DATA "a",2,2,114,114,114,36
,40,48
330 DATA "b",48,48,48,120,72,72
,72,108
340 DATA "c",0,0,112,112,115,36
,59,51
350 DATA "d",48,48,48,40,68,130
,130,195
360 DATA "e",0,0,112,112,112,39
,56,48
370 DATA "f",48,48,48,120,72,72
,75,111
380 DATA "g",64,64,78,78,78,36
,20,12
390 DATA "h",12,12,12,30,18,18
,18,54
400 DATA "i",0,0,14,14,206,36,2
20,204
410 DATA "j",12,12,12,26,34,65
,65,195
420 DATA "k",0,0,14,14,14,228,2
8,12
430 DATA "l",12,12,12,30,18,18
,210,246
450 RETURN
FIGURA PRINTAL
500 REM
502 PRINT INK 7: AT fb,cb,d$(1,1
): AT fb+1,cb,d$(2,1)
504 PRINT INK 4: AT fv,cv,d$(1,2
): AT fv+1,cv,d$(2,2)
505 REM MOVIMIENTO
507 LET fb2=fb: LET cb2=cb: LET
fv2=fv: LET cv2=cv
510 LET fb=fv+(IN 65022=253)-(I
N 64510=253)
515 IF fb>16 OR fb<7 THEN LET f
b=fb2
520 LET cb=cb+(IN 64510=247)-(I
N 64510=251)
530 IF cb=fv AND cb=cv THEN GO
TO 3100
540 LET fv=fv+(IN 49150=251)-(I
N 57342=253)
545 IF fv>16 OR fv<7 THEN LET f
v=fv2
550 LET cv=cv+(IN 32766=251)-(I
N 32766=247)
560 IF fb=fv AND cb=cv THEN GO
TO 3200
570 GO SUB 700
580 GO TO 505
590 REM FIGURA 3
600 REM
710 LET f(4,1)=1: IF fb2=fb AND
cb2=cb THEN LET f(4,1)=0
720 LET f(4,2)=1: IF fv2=fv AND
cv2=cv THEN LET f(4,2)=0
750 PRINT INK 7: AT fb2,cb2,d$(1
,1): AT fb2+1,cb2,d$(2,1)
752 IF f(2,1)<>0 OR IN 65278=25

```

```


1 THEN GO TO 1000
755 IF f(1,1)=0 THEN GO TO 780
760 IF d$(1,1)="V" THEN LET d$(
1,1)="L": LET d$(2,1)="A": BEEP
.001,20: GO TO 800
770 LET d$(1,1)="L": GO TO 790
780 LET d$(1,1)="L": IF f(4,1)=
1 THEN LET d$(2,1)="A"
800 PRINT INK 7: AT fb,cb,d$(1,1
): AT fb+1,cb,d$(2,1)
850 PRINT INK 4: AT fv,cv,d$(1
,2): AT fv+1,cv,d$(2,2)
855 IF f(2,2)<0 OR IN 32766=25
3 THEN GO TO 2000
855 IF f(1,2)=0 THEN GO TO 880
860 IF d$(1,2)="V" THEN LET d$(
1,2)="J": LET d$(2,2)="A": BEEP
.001,20: GO TO 900
870 LET d$(1,2)="J": GO TO 890
880 LET d$(1,2)="J": IF f(4,2)=
1 THEN LET d$(2,2)="A"
900 PRINT INK 4: AT fv,cv,d$(1,2
): AT fv+1,cv,d$(2,2)
950 RETURN
1000 REM FIGURA 4
1010 REM
1020 IF f(2,1)=1 THEN LET f(2,1)
=f(2,1)-1: LET fb=fb+1: GO TO 80
0
1030 IF f(2,1)>1 THEN LET f(2,1)
=f(2,1)-1: GO TO 800
1040 REM Salto
1050 LET f(2,1)=3
1060 LET fb=fb+1
1060 LET d$(1,1)="V": LET d$(2,1
)="A"
1070 GO TO 800
1100 REM Disparo
1105 IF cb<15 THEN GO TO 755
1110 LET a=8+(cb+8): LET b=175-(
fb+8)
1115 LET e=(cv+8): LET f=175-(fv
+8)
1120 LET c=230: LET d=150
1125 LET d$(1,1)="V": LET d$(2,1
)="A": PRINT INK 7: AT fb,cb,d$(1
,1): AT fb+1,cb,d$(2,1)
1130 LET x=8: LET y=b
1135 PLOT x,y: PLOT x+1,y: PLOT
x,y+1: PLOT x+1,y+1
1140 PLOT x,y: PLOT x+1,y: PLOT
x,y+1: PLOT x+1,y+1
1150 LET x=x+2: LET y=y+2*((d-b)
/(c-a))
1160 PLOT x,y: PLOT x+1,y: PLOT
x,y+1: PLOT x+1,y+1
1170 IF ABS (x-e)<3 AND ABS (y-f
)<3 THEN GO TO 3500
1190 IF IN 65278=251 THEN GO TO
1140
1200 PLOT x,y: PLOT x+1,y: PLOT
x,y+1: PLOT x+1,y+1
1210 LET x=x+2: LET y=y-2*((d-b)
/(c-a))
1220 PLOT x,y: PLOT x+1,y: PLOT
x,y+1: PLOT x+1,y+1
1230 IF y<95 THEN PLOT x,y: PLOT
x,y+1: PLOT x,y+1: PLOT x+1,y+1
: GO TO 3500
1240 IF x<238 THEN GO TO 1300
1245 IF ABS (225-x)<3 AND ABS (1
04-y)<3 THEN GO TO 3300
1290 GO TO 1200
1300 PLOT x,y: PLOT x+1,y: PLOT
x,y+1: PLOT x+1,y+1
1310 LET x=x-2: LET y=y-2*((d-b)
/(c-a))
1320 PLOT x,y: PLOT x+1,y: PLOT
x,y+1: PLOT x+1,y+1
1330 IF y<95 THEN PLOT x,y: PLOT
x,y+1: PLOT x,y+1: PLOT x+1,y+1
: GO TO 3500
1340 IF ABS (225-x)<4 AND ABS (1
04-y)<4 THEN GO TO 3300
1350 GO TO 1300
2000 REM Salto Disparo V
2010 IF f(1,2)=1 THEN GO TO 2100
2020 IF f(2,2)=1 THEN LET f(2,2)
=f(2,2)-1: LET fv=fv+1: GO TO 90
0
2030 IF f(2,2)>1 THEN LET f(2,2)
=f(2,2)-1: GO TO 900
2040 REM Salto
2045 LET f(2,2)=3
2050 LET fv=fv+1
2060 LET d$(1,2)="V": LET d$(2,2
)="A"
2070 GO TO 900
2100 REM Disparo
2105 IF cv<15 THEN GO TO 855
2110 LET a=(cv+8): LET b=175-(fv
+8)
2115 LET e=8+(cb+8): LET f=175-(
fb+8)
2120 LET c=22: LET d=150
2125 LET d$(1,2)="V": LET d$(2,2
)="A": PRINT INK 4: AT fv,cv,d$(1
,2): AT fv+1,cv,d$(2,2)
2130 LET x=8: LET y=b
2135 PLOT x,y: PLOT x+1,y: PLOT
x,y+1: PLOT x+1,y+1
2140 PLOT x,y: PLOT x+1,y: PLOT
x,y+1: PLOT x+1,y+1
2150 LET x=x-2: LET y=y+2*(ABS (
d-b)/ABS (c-a))
2160 PLOT x,y: PLOT x+1,y: PLOT
x,y+1: PLOT x+1,y+1
2170 IF ABS (x-e)<3 AND ABS (y-f
)<3 THEN GO TO 3500
2190 IF IN 32766=253 THEN GO TO

```

```

2140
2200 PLOT x,y: PLOT x+1,y: PLOT
x,y+1: PLOT x+1,y+1
2210 LET x=x-2: LET y=y-2*(ABS (
d-b)/ABS (c-a))
2220 PLOT x,y: PLOT x+1,y: PLOT
x,y+1: PLOT x+1,y+1
2230 IF y<95 THEN PLOT x,y: PLOT
x+1,y: PLOT x,y+1: PLOT x+1,y+1
: GO TO 3500
2240 IF x<26 THEN GO TO 2300
2250 IF ABS (32-x)<3 AND ABS (10
4-y)<3 THEN GO TO 3400
2260 GO TO 2200
2300 PLOT x,y: PLOT x+1,y: PLOT
x,y+1: PLOT x+1,y+1
2310 LET x=x+2: LET y=y-2*(ABS (
d-b)/ABS (c-a))
2320 PLOT x,y: PLOT x+1,y: PLOT
x,y+1: PLOT x+1,y+1
2330 IF y<95 THEN PLOT x,y: PLOT
x,y+1: PLOT x,y+1: PLOT x+1,y+1
: GO TO 3500
2340 IF ABS (32-x)<4 AND ABS (10
4-y)<4 THEN GO TO 3400
2350 GO TO 2300
3000 REM PERSONALES
3100 REM FIGURA
3110 PRINT AT 5,10: INK 7: FLASH
1: PERSONAL
3120 LET p(2,1)=p(2,1)+1
3130 PRINT AT 3,12: INVERSE 1: I
NK 7: FLASH 1:p(2,1)
3140 FOR n=1 TO 150: NEXT n
3150 PRINT AT 5,10: INK 7: FLASH
0
3160 PRINT AT 3,12: INK 7: FLASH
0:p(2,1)
3170 IF p(2,1)=5 THEN STOP
3172 LET fb=fb2: LET fv=fv2: LET
cb=cb2: LET cv=cv2
3175 OVER 1
3180 GO TO 3600
3200 REM FIGURA
3205 OVER 0
3210 PRINT AT 5,10: INK 4: FLASH
1: PERSONAL
3220 LET p(2,2)=p(2,2)+1
3230 PRINT AT 3,20: INVERSE 1: I
NK 7: FLASH 1:p(2,2)
3240 FOR n=1 TO 150: NEXT n
3250 PRINT AT 5,10: INK 7: FLASH
0
3260 PRINT AT 3,20: INK 7: FLASH
0:p(2,2)
3270 IF p(2,2)=5 THEN STOP
3272 LET fb=fb2: LET fv=fv2: LET
cb=cb2: LET cv=cv2
3275 OVER 1
3280 GO TO 3500
3300 REM CANASTAS
3305 OVER 0
3310 REM FIGURA
3320 PRINT AT 5,10: INK 7: FLASH
1: CANASTA
3330 LET p(1,1)=p(1,1)+2: LET a$
=STR$ p(1,1): IF p(1,1)<10 THEN
LET a$="0"+a$
3340 PRINT AT 1,14: INK 7: FLASH
1: INVERSE 1:a$
3350 FOR n=1 TO 150: NEXT n
3360 PRINT AT 5,10: INK 7: FLASH
0
3370 PRINT AT 1,14: INK 7: FLASH
0:a$
3380 IF p(1,1)=20 THEN STOP
3385 OVER 1: PLOT x,y: PLOT x+1,
y: PLOT x,y+1: PLOT x+1,y+1
3390 GO TO 3600
3410 REM FIGURA
3420 OVER 0
3425 PRINT AT 5,10: INK 4: FLASH
1: CANASTA
3430 LET p(1,2)=p(1,2)+2: LET a$
=STR$ p(1,2): IF p(1,2)<10 THEN
LET a$="0"+a$
3440 PRINT AT 1,17: INK 4: FLASH
1: INVERSE 1:a$
3450 FOR n=1 TO 150: NEXT n
3460 PRINT AT 5,10: INK 4: FLASH
0
3470 PRINT AT 1,17: INK 4: FLASH
0:a$
3480 IF p(1,2)=20 THEN STOP
3485 OVER 1: PLOT x,y: PLOT x+1,
y: PLOT x,y+1: PLOT x+1,y+1
3490 GO TO 3500
3500 REM FIGURA
3510 REM FIGURA
3520 LET f(1,1)=1: LET f(1,2)=0
3525 PRINT INK 7: AT fb,cb,d$(1,1
): AT fb+1,cb,d$(2,1)
3527 PRINT INK 4: AT fv,cv,d$(1,2
): AT fv+1,cv,d$(2,2)
3530 LET fb=10: LET cb=5: LET fv
=10: LET cv=14
3540 GO TO 500
3610 REM FIGURA
3620 LET f(1,1)=0: LET f(1,2)=1
3625 PRINT INK 7: AT fb,cb,d$(1,1
): AT fb+1,cb,d$(2,1)
3627 PRINT INK 4: AT fv,cv,d$(1,2
): AT fv+1,cv,d$(2,2)
3630 LET fb=10: LET cb=16: LET f
v=10: LET cv=27
3640 GO TO 500

```

VIDEOJUEGOS

SUPER-TEST	
DAM BUSTERS	2.200
UNDERWORLD	1.400
KNIGHT LORE	1.400
JASPER	1.300
WANTED MONTY MOLE	1.300
GREMLINS (castellano)	2.300
HYPERSPORTS	2.100
TAPPER	2.100
RAID OVER MOSCOW	2.100
BRUCELEE	2.100
BASEBALL	1.800
SHADOWFIRE	2.100
SPY HUNTER	2.100
ROCKY	1.800
ABU SIMBEL (PROFANATION)	2.100
CYCLONE	1.750
GHOSTBUSTERS	2.000
POLE POSITION	1.800
MATCH POINT	1.750
WORLD SERIES BASKETBALL	2.300

HARDWARE


INTERFACE CENTRONICS	
IMPRESORAS	8.000
INTERFACE JOYSTICK	
+ QUICKSHOOT II	6.900
INTERFACE PARA MONITOR	3.900
IMPRESORA RITEMAN F +	69.000
IMPRESORA SEIKOSHA SP-1000	69.750
MONITORES para SPECTRUM	
desde	24.000
INTERFACE SONIDO TV	3.500
IMPRESORA SP-1000 + Adaptador	
CENTRONICS + CONTEX especial	
+ COPY GRISES	72.000
DISCOVERY 1 + 10 utilidades	55.000
DISKETTES 3 1/2" + 10 utilidades	800
KIT TECLADO SPECTRUM +	8.500
TODOS NUESTROS PROGRAMAS	
DISPONIBLES TAMBIEN PARA EL	
DISCOVERY	

GESTION

CONTEXT V7 (STANDARD)	4.000
CONTEXT V8 (Catalán-Castellano)	
Versión SEIKOSHA SP-800	4.000
Versión RITEMAN F +	4.000
ADAPTADOR SITI-CONTEXT	2.500
COPY GRISES (F + SP 800,1000	
GP-550)	2.500
Sistema Operativo M.D.S. [™]	
(Acceso aleatorio a Microdrive)	7.000
CONTABILIDAD PIN	
Plan contable, 200 ctas., 2.000 atos.	
Acceso directo a Microdrive	
UTILIZA EL S.O. M.D.S.	3.000

ESPECIAL SONIMAG

AJUSTADOR DE CABEZALES	
CASSETTE	2.500 *
SONDA TERMOMETRICA	4.750
SONDA LUMINICA	4.750 *
DIGITALIZADOR DE IMAGENES	
P-1204	35.000
ALIMENTACION ININTERRUMPIDA	9.750



LAPIZ OPTICO + SISTEMA DE DIBUJO

- Lápiz y programa en código de máquina con más de 40 opciones
- Precisión de 1 pixel
- No necesita interface
- Trabaja con cassette y/o microdrive, T.V. blanco y negro color o monitores

SOLICITA INFORMACION DETALLADA

P.V.P. 4.850 Ptas.

S.I.T.I. versión 3

- Entrada y modificación continuada de fichas
- Selección ampliada
- Consulta bidireccional, etc.

Cambio por CUALQUIER versión anterior: 1.000 Ptas.

P.V.P. 4.000 Ptas.

TIENDA AL PUBLICO EN BARCELONA
PEDIDOS POR CORREO O TELEFONO

ENVIOS CONTRARREEMBOLSO
A TODA ESPAÑA

200 PTAS. DE GASTOS DE ENVIO
EN TU DOMICILIO EN 3-4 DIAS



Nombre:

Dirección:

Población:

Pedido:

COPYUPI, UN COPIADOR MUY ESPECIAL (y II)

Lorenzo CEBEIRA

En esta segunda y última parte vamos a mostraros el manejo y uso de las rutinas para su adecuada utilización, así como el desensamble de las mismas para una mejor comprensión.

Y vamos ya con las rutinas. En la tabla adjunta se muestran las direcciones de memoria donde se ubican las distintas subrutinas y los datos más relevantes.

Estas están situadas en el Buffer de la impresora, lo que nos deja libre toda la memoria de programa como zona de trabajo para COPYUPI. Así, por ejemplo, si queremos cargar un programa normal haremos PRINT USR 23373 y si queremos grabarlo haremos PRINT USR 23350. Pero antes de llamar a las rutinas hay que dejar sitio libre en memoria para cargar los programas. COPYUPI utiliza como zona de trabajo toda la memoria por encima de RAMTOP, por lo que si queremos cargar el programa en, digamos, 30000 habrá previamente que hacer CLEAR 29999. Otra consideración a tener en cuenta es que las rutinas de carga informan del resultado con tres posibilidades. 0 significa correcto, 1 que el programa no cabe en la memoria que hemos reservado y 2 que se ha producido un error. La única excepción a la regla es la rutina de carga sin cabecera (señalada como LOAD ESPECIAL) que puede devolver un 0 sin haber cargado nada. En este caso hay que comprobar que la longitud del programa que se ha cargado sea diferente de 0. Esta longitud la devuelve COPYUPI en los ya conocidos bytes 12 y 13 de la cabecera que hemos visto antes. Y vamos ya a analizar cada rutina por separado.

LOAD NORMAL

La rutina de LOAD NORMAL sirve para cargar un programa normal con

cabecera. Esta cabecera se almacenará en la dirección 23522 y siguientes, donde podremos analizarla tranquilamente. El resto del programa se cargará justo por encima de RAMTOP como ya hemos visto. Para utilizarla haremos PRINT USR 23373 y, como ya sabemos, si se imprime 0 en la pantalla significará que se ha cargado el programa correctamente, un 1 que el programa es demasiado largo para la memoria libre y un 2 que ha habido un error de carga.

LOAD ESPECIAL

La rutina de LOAD ESPECIAL carga los programas sin cabecera, a condición de que el flag esté debidamente ajustado (más adelante veremos cómo dar al flag el valor adecuado). Esta rutina devuelve la longitud cargada en las direcciones correspondientes de la cabecera que se indican al final del listado. A diferencia de la anterior, esta rutina no indica si el programa ha resultado demasiado largo para la memoria disponible por lo que habrá que calcularlo manualmente. Como de costumbre, nos devolverá un 0 para indicar operación correcta, con la salvedad que señalamos más arriba, y un 2 si ha habido error de carga.

SAVE NORMAL

La rutina de SAVE NORMAL sirve para grabar un programa con su correspondiente cabecera. Una de las ventajas de COPYUPI es que podemos emplear esta función para grabar cualquier cosa que tengamos en la memoria. La aplicación más corriente es car-

gar un programa sin cabecera, ponerle la cabecera que queramos y grabarlo como un programa normal. Otra posibilidad es, cargar un programa normal, eliminar la ejecución automática modificando la cabecera y grabarlo con esta rutina. También podemos modificar RAMTOP para grabar sólo parte del programa cargado o para fundir dos programas en uno.

VERIFICAR NORMAL

La rutina de VERIFICAR NORMAL se utiliza para comprobar que la copia del programa ha sido correcta. Devuelve un 0 en este caso y un 2 si ha habido algún error. En cuanto a la rutina de verificar especial realiza la misma función con los programas sin cabecera.

Lector de cabeceras y flags

La rutina de leer cabeceras es una función que se limita a cargar la cabecera de un programa. Puede utilizarse para construirnos un programa lector de cabeceras que nos informe del contenido de un cassette o para añadir una cabecera que tengamos grabada a un programa que carezca de ella y que hayamos cargado previamente.

En cuanto a la rutina de leer flag, sirve para ahorrarnos el trabajo de tener que proceder por tanteo a la hora de cargar un programa sin cabecera. El tipo de flag se almacenará en la dirección 23539 y, además, se ajustarán automáticamente las rutinas de cargar, grabar y verificar especiales para trabajar con el nuevo valor. Si queremos cambiarlo bastará con hacer POKE en la dirección indicada con el nuevo valor.



DESENSAMBLE DE LAS RUTINAS

```

1 #D+
2 #C-
3 ;
4 ;
5 ORG 23296
6 ;
7 ;
8 TIPO CALL ADJUST
9 F3 LD A,000
10 LD DE,0
11 LD IX,HEADER
12 CALL 00556
13 LD A,L
14 LD (FLAG),A
15 CALL ADJUST
16 LD B,000
17 LD C,A
18 RET
19 ;
20 ;
21 VERIFY CALL PREPAC
22 CALL 00556
23 LD BC,00002
24 RET NC
25 LD A,0FF
26 LD (FLAG),A
27 VERX CALL PREPAR

```

```

28 CALL 00556
29 LD BC,00002
30 RET NC
31 LD C,000
32 RET
33 ;
34 ;
35 SAVE CALL PREPAC
36 CALL 004C2
37 LD B,50
38 LOOP HALT
39 DJNZ LOOP
40 LD A,0FF
41 LD (FLAG),A
42 DSAVE CALL PREPAR
43 CALL 004C2
44 RET
45 ;
46 ;
47 LOAD CALL CARCAB
48 CALL COMCAB
49 LD A,0
50 CP C
51 RET C
52 CALL PREPAR
53 LD A,0FF
54 SCF
55 CALL 00556
56 LD BC,00002
57 RET NC
58 LD C,000
59 RET

```

```


60 ;
61 ;
62 PREPAC LD A,000
63 LD DE,011
64 LD IX,HEADER
65 RET
66 ;
67 ;
68 CARCAB CALL PREPAC
69 SCF
70 CALL 00556
71 JR NC,CARCAB
72 LD A,(HEADER)
73 CP 004
74 JR NC,CARCAB
75 RET
76 ;
77 ;
78 ADJUST LD A,(FLAG)
79 LD (F1+1),A
80 LD (F2+1),A
81 LD (F3+1),A
82 RET
83 ;
84 ;
85 COMCAB AND A
86 LD HL,(23732)
87 LD BC,(23730)
88 SBC HL,BC
89 LD BC,(HEADER+11)
90 SBC HL,BC
91 LD BC,00001
92 RET C
93 LD C,000
94 RET
95 ;
96 ;

```

```


97 PREPAR CALL ADJUST
98 F1 LD A,0FF
99 LD DE,(HEADER+11)
100 LD IX,(23730)
101 INC IX
102 RET
103 ;
104 ;
105 DLOAD CALL PREPAR
106 LD HL,(23732)
107 PUSH IX
108 POP BC
109 AND A
110 SBC HL,BC
111 PUSH HL
112 POP DE
113 F2 LD A,0FF
114 SCF
115 CALL 00556
116 LD BC,00002
117 LD A,H
118 CP 000
119 RET NZ
120 PUSH IX
121 POP HL
122 DEC HL
123 LD BC,(23730)
124 SBC HL,BC
125 LD (HEADER+11),HL
126 LD BC,00000
127 RET
128 ;
129 ;
130 HEADER DEFS 17
131 ;
132 ;
133 FLAG DEFS 1

```



MICROHOBBY 29

F. L. FRONTÁN



DAMBUSTERS


OCUPA LOS PUESTOS DE: PILOTO, INGENIERO DE VUELO, ARTILLERO, BOMBARDERO Y NAVEGANTE DEL LANCASTER QUE EN LA II GUERRA MUNDIAL DESTRUYO LAS PRESAS ALEMANAS. VOLARAS A TRAVES DEL CANAL DE LA MANCHA Y EUROPA ENFRENTANDOTE A LOS TEMIBLES ME-110 ALEMANES, ZEPPELINES, FOCOS ANTIAEREO Y TODOS LOS DEMAS PELIGROS A LOS QUE SE ENFRENTO EL COMANDO INGLES.

SPECTRUM/COMMODORE



LOS EX
DEL O


WORLD
BASKE



BASKETBALL (

NO TE CONFUNDE
AUTENTICO JUEGO
QUE HAS VISTO EN
DE MEJORES GRAFI
Y ADEMAS ¡GRA
PROGRAMA UNA MA
DE RE
HUYE DE LAS

SPEC




SUPERTEST

LA CONTINUACION DEL DECATHLON, EL MAS COMPLETO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS.

CONSIGUE SER MEDALLA DE ORO EN: TIRO DE PISTOLA, SALTO DE TRAMPOLIN, PENALTIES, CICLISMO, SLALOM GIGANTE, REMO, TIRO DE CUERDA Y SALTO CON SKI. HECHO POR LOS MISMOS PROGRAMADORES DEL DECATHLON E HYPERSPORTS.

SPECTRUM

DISTRIBUCION EXCLUSIVA PARA ESPAÑA ERBE SOFTWARE



Software

EXITOS
OTOÑO

SERIES
BALL




(BALONCESTO)


AS, ESTE ES EL
DE BALONCESTO
LAS MAQUINAS, EL
OS Y MOVIMIENTO.
TIS! CON CADA
GNIFICA CAMISÉTA
GALO.
MITACIONES.

RUM

FRANKIE GOES
TO HOLLYWOOD
EL EXITO DEL MOMENTO.
ALGO MAS QUE UN
JUEGO. INCONTABLES
PANTALLAS EN LAS QUE
TODO PUEDE SUCEDER.
DESDE TENER QUE
DESCUBRIR AL ASESINO
DE UN MISTERIOSO
CRIMEN HASTA
ENFRENTARTE A UN
BOMBARDEO. TU MISION
ES LA DE SUPERAR
26 PRUEBAS
DIFERENTES PARA
PODER ENTRAR A LA
SALA DEL PLACER.
PRESENTACION DE LUJO
QUE INCLUYE
2 CASSETTES Y EL TEMA
N.º 1 EN U.K. "RELAX" EN
UNA GRABACION
ESPECIAL.
SPECTRUM/COMMODORE



DRAGONTROC
UNA PELICULA EN TU
SPECTRUM. A TRAVES
DE TU VIAJE POR
INGLATERRA PODRAS
OBTENER PODERES
MAGICOS QUE TE
AYUDARAN EN TU LUCHA
CONTRA LOS MAS DE
80 SINIESTROS
PERSONAJES QUE EN
CUALQUIERA DE LAS 260
DIFERENTES PANTALLAS
SERAN ENVIADOS POR
EL MALVADO MORAG
CONTRA TI. TODO EL
JUEGO ESTA REALIZADO
CON UN AUTENTICO
EFECTO
TRIDIMENSIONAL Y CON
UN NUEVO TIPO DE
MOVIMIENTO QUE HACE
VER A LOS PERSONAJES
COMO SI DE UNA
PELICULA SE TRATARA.
SPECTRUM/AMSTRAD



RE, SANTA ENGRACIA, 17, TEL. 447 34 10. 28010 MADRID

Ampliación de memoria

¿Existe la posibilidad de ampliar el Spectrum 48 K RAM a más memoria RAM o está condenado a quedarse con tan poca capacidad de memoria?

¿Se puede ampliar la ROM del Spectrum exteriormente como el QL?

¿Por qué los G.D.U. se direccionan en la memoria del ordenador con las letras de la "A" a la "U" y no las restantes del abecedario? ¿Los G.D.U. se sitúan en ROM o en RAM? ¿Si se almacenan en la ROM, se pierden al apagar el ordenador?

¿Cuándo se usa "CODE" para grabar un programa? ¿Tiene alguna utilidad REM aparte de memorizar o recordar lo que se está haciendo? ¿El Spectrum tiene Compilador o Intérprete? ¿Cuántos programas se pueden grabar en una misma cinta?

¿Hay alguna casa distribuidora de Spectrum que haga la ampliación de memoria?

Agustín LOPEZ - Parla

□ El microprocesador Z-80 sólo permite direccionar 64 K de memoria tanto RAM como ROM, por tanto, cualquier ampliación a más de 64 K exigiría paginar la memoria, le remito al artículo aparecido en el número 5 de esta revista.

Los G.D.U. ocupan las 168 últimas posiciones de la memoria RAM, como cada uno ocupa 8 posiciones sólo hay sitio para 21 G.D.U. es decir, de la "A" a la "U" y se pierden al apagar el ordenador.

Se usa "CODE" para grabar un programa cuando éste está escrito en Código Máquina, pero "CODE" también sirve para grabar una serie de bytes, por ejemplo los G.D.U. o la pantalla. La sentencia "REM" sólo sirve

para incluir comentarios en un programa. El Spectrum utiliza un intérprete, por lo que trabaja siempre sobre el código fuente. El número de programas que cabe en una cinta depende de la longitud de los mismos, a título indicativo, en una C-60 caben más de 30 programas de 16 K.

La misma firma que importa el Spectrum se encarga de ampliarle la memoria.

Contabilidad en el Spectrum

Les escribo esta carta para preguntarles si en el Spectrum de 16 o 48 K se pueden llevar la contabilidad y ficheros de un pequeño negocio, y si se venden cintas con programas comerciales.

Rafael MARQUEZ - Córdoba

□ Efectivamente, el Spectrum permite llevar contabilidades y ficheros. Para ello deberá usar la versión de 48 K, así como algún dispositivo de almacenamiento masivo de datos (Disco o Microdrive). Existe comercialmente software al efecto, adaptado a Microdrive (Bases de datos y Plan General de Contabilidad).

Impresoras

Estoy pensando en comprarme una impresora y tenía elegidas la SEIKOSHA GP-550 o bien la STAR GEMINI 10X. Deseo que me aclaren, si está en su mano, cuál es la forma de conectar estas impresoras al Spectrum para obtener el máximo provecho de ellas.

¿Cómo puedo averiguar las direcciones de comienzo y fin de un programa?, lo necesito para un desensam-

blador que me pide estos datos.

José I. HENCHE - Huesca

□ Las impresoras que nos indica utilizan la norma CENTRONICS, por lo que necesitará un interface para impresora de este tipo. Para obtener el máximo rendimiento, deberá seguir las instrucciones del interface que elija. Le recomendamos el de INDESCOMP por ser el de manejo más sencillo, con la ventaja adicional de ser compatible con todos los procesadores de textos existentes para el Spectrum. Junto con el interface, deberá adquirir un cable CENTRONICS para conectarlo con la impresora.

Para averiguar la dirección de comienzo y la longitud de un programa, puede utilizar el programa «Listador» publicado en el número 2, página 10 de nuestra revista. Caso de que el programa en cuestión no tenga cabecera, deberá desensamblar primero la rutina que lo carga, para averiguar el valor que introduce en el registro «IX» (inicio) y en el «DE» (longitud).

Teclados profesionales

Quisiera preguntar dos cuestiones sobre el ZX Spectrum Plus.

1. ¿Se le puede acoplar un teclado distinto aunque no fuera profesional, por ejemplo el del 48 K?

2. ¿Se puede meter un programa escrito para 16 K?

Luis MORENO - Málaga

□ Al Spectrum Plus se le puede acoplar cualquier teclado que se le pueda acoplar al Spectrum, ya que la placa de circuito impreso de ambos ordenadores es la misma y sólo se diferencian en la carcasa.

Por otro lado, le puede introducir programas escritos para 16 K, el único problema podría surgir con la dirección de los UDG si se pone de forma absoluta en lugar de utilizar la función USR "a".

La ZX-Printer

Deseo comprar una impresora ZX-Printer usada, pues tengo entendido que ya no existe en el mercado, y me gustaría que me informasen sobre las prestaciones de que dispone. Así mismo les ruego me informen sobre la existencia o no del papel a utilizar y el servicio técnico que existe.

Francisco ABELLAN - Murcia

□ Efectivamente, la ZX-Printer ha dejado de fabricarse, por lo que le recomendamos que opte por la SEIKOSHA GP-50S o la ALPHACOM-32, ambas de precio y prestaciones similares a la ZX-Printer. La GP-50S tiene la ventaja adicional de utilizar papel normal (no térmico).

Son impresoras matriciales de 32 columnas con una sola aguja de impresión, sin buffer (utilizan el del ordenador) y más bien lentas; aunque eso sí, son muy baratas.

La ZX-NET

He leído que pueden conectarse más de un Spectrum (hasta 64 unidades), para potenciar sus posibilidades.

¿Me podrían explicar de qué forma puedo conectar dos Spectrum y si realmente se obtiene la teórica cifra de 96 K de memoria?

Ricardo CASTRO - Sevilla

□ Es posible conectar varios Spectrum (hasta 64) a través de lo que Sinclair ha denominado la «ZX-NET», para ello necesitará el Interface 1 de Sinclair.

La conexión de dos Spectrum en una red no aumenta la memoria de ninguno de ellos. Cada uno sigue teniendo 48 K de memoria RAM, pero se pueden intercambiar datos y programas entre ellos, con lo que pueden compartir periféricos (impresora, Microdrive, etc.).

Más de 21 UDG

¿Hay alguna manera de hacer más de 21 gráficos definidos por el usuario?

Luis SOTILLOS - Madrid

□ Como ya hemos comentado otras veces, existen varios trucos que permiten trabajar con más de 21 UDGs. Todos ellos requieren un buen conocimiento del ordenador, e implican la alteración de ciertas variables del sistema (CHARS o UDG).

Las amplias explicaciones que requieren se salen del reducido espacio disponible en esta sección, pero son temas que hemos tratado y seguiremos tratando en diversos artículos de la revista.

Funciones definibles

Desearía que me explicaran la utilización de las teclas «DEF FN» y «FN».

Fernando GARCIA - Cádiz

□ Se trata de las teclas que controlan las funciones definibles del Spectrum. El comando DEF FN sirve para definir una función que el Spectrum usará como una de las propias que ya tiene definida. FN sirve para llamar a esa función. Como

ejemplo, supongamos que queremos hayar el cuadrado de un número multiplicado por 2, haríamos:

```
10 DEF FN a(x)=2*x↑2
20 INPUT n
30 LET y=FN a(n)
40 PRINT y: GO TO 20
```

ZX-Microdrive

Tengo interés en comprar un ZX-Microdrive, ¿cuáles son sus ventajas y cuáles sus inconvenientes?

José V. GISPERT - Madrid

□ El microdrive es un dispositivo de almacenamiento masivo de acceso secuencial, si bien al estar formateado, da al usuario la impresión de un acceso aleatorio.

La ventaja principal de trabajar con un dispositivo de almacenamiento de este tipo, es la rapidez en la grabación y recuperación de datos y programas.

Refiriéndonos concretamente al Microdrive, su mayor ventaja es el precio. En cuanto a los inconvenientes, se podrían citar la relativa lentitud de acceso, la escasa fiabilidad (si lo comparamos con un disco) y la difícil sintaxis de sus instrucciones al no disponer de un sistema operativo propio.

Problemas matemáticos

Intento hacer un programa que me haya todos los números de tres cifras tales que la suma de los cubos del valor absoluto de sus cifras, coincida con el número, el programa es el siguiente:

```
20 FOR a=1 TO 9
30 FOR b=0 TO 9
40 FOR c=0 TO 9
50 LET n=100*a+10*b+c
60 LET x=a↑3+b↑3+c↑3
70 IF n<>x THEN GO TO 90
```

```
80 PRINT n
90 NEXT c: NEXT b:
NEXT a
```

Con este programa no sale nada, ¿por qué? Si se cambia la línea 60 POR: 60 LET a=a*a+b*b+c*c entonces el programa se ejecuta y salen los resultados: 153, 370, 371 y 407.

A. PEREZ - Madrid

□ El fallo se debe a que la exponenciación funciona por logaritmos, con lo que se produce un error de redondeo; error que tiene consecuencias nefastas cuando se intenta la comparación. Otra forma de hacerlo funcionar es incluir la línea: 65 LET x=VAL STR\$ x con lo que queda anulado el error de redondeo.

Programando en C/M

¿Qué debo hacer para programar mi Spectrum en C/M, es necesario algún tipo de software para ello?

Pedro CHACOPINO - Baleares

□ Los programas en código máquina se escriben primero en lenguaje Assembler y luego, se ensamblan en código máquina. El proceso de ensamblado se puede hacer en mano si el programa no es demasiado largo, o utilizar un «Ensamblador», que es un programa que traduce el código en Assembler (código fuente) a código máquina (código objeto).

GRATIS

CURSO DE BASIC

- 1 MES DE DURACION
- CADA ALUMNO MANEJA UN ORDENADOR DESDE EL PRIMER DIA.
- PRACTICAS ILIMITADAS.
- GRUPOS REDUCIDOS.
- A PARTIR DE 10 AÑOS.

OTROS:

- LENGUAJES :BASIC-COBOL-LOGO
- TECHNICAL ENGLISH INFORMATICO.
- FICHEROS-TRATAMIENTO DE TEXTOS.

INFORMES LAES COMPUTER

C/ ENRIQUE GRANADOS 48 ENTLO 2ª
BARCELONA (08008)

253 6844

DE OCASION

- VENDO ordenador ZX Spectrum 48K por 33.000 ptas., con el libro «Diseño y programación de juegos». Alrededor de 50K de uso. Vendo también una máquina de escribir portátil casi nueva (6 meses de uso) por 9.000 ptas. Todo junto por 40.000 ptas. (Para comprar un plus). Interesados llamar al Tel.: (91)2661909, preguntar por José Manuel.
- COMPRO sintetizador de voz para el Spectrum por menos de 3.000 ptas. Los interesados escriban a: Paco Gonzalo Vilar. Avda. de los Castros, 38, 9.º Santander, o bien, llamar al Tel.: 276247. Cantabria.
- CLUB del Spectrum, hace ampliación de socios, revista mensual, cambio de ideas, consultorio, concursos, etc. Todo gratis. Escribe a: Data Compute. Cuesta de S. Vicente, 18. 28008 Madrid.
- VENDO impresora Seikosha 250 X, más interface Centronics

- para Spectrum, cable por 40.000 ptas. y regalo cinta Context (procesador de textos). Interesados llamar al Tel.: 262083 de Lérida.
- VENDO ZX Spectrum de 16K, sin estrenar todavía. Incluyo además la cinta Horizontes, alimentador, manual de Basic y el de instrucciones en castellano, cables y conexiones por 25.000 ptas. Carlos González. Tel.: 7110820 de Madrid.
- VENDO ZX Spectrum de 16K, con todos los cables y fuente de alimentación. Regalo cable de conexión para TV de antena de 4 salidas, y revistas. Todo por 30.000 ptas. Llamar al Tel.: (958)294834. Preguntar por Luis Alberto Sanz.
- VENDO Spectrum 48K, completo, en buen estado, más revistas, todo por 29.000 ptas. También vendo ordenador de ajedrez «Chess Challenger», 8 niveles, cables y transformador por 25.000 ptas. Contactar con Ramón A. Valero Crespo. Avda. Monforte de Lemos, 75, 4.º C. 28029 Madrid. Tel.: 7385673.
- VENDO ordenador 48K Spectrum, comprado en nov. 84, con todos los accesorios (transformador, cables, manual, etc.). El manual se dará en las dos versiones (el original en inglés y el libro traducido al español). Precio: 33.000 ptas. Preguntar por Víctor en el Tel.: 2011627 de Madrid.
- VENDO sintetizador de voz y Spectrum 48K y dos libros, por el precio de 35.000 ptas., con todos los accesorios y manuales. Llamar al Tel.: (972)369246. Preguntar por Pedro Morales.
- DESEARIA recibir manual de código máquina para el Spectrum, manual de Cobol, de Forth y del Mx (pueden ser fotocopias). Interesados llamar al Tel.: 6716118 de Coslada (Madrid).
- VENDO ZX Spectrum Plus, adquirido en ene. 85, con accesorios. Precio: 42.000 ptas. Santiago Soto-Largo. Narváez, 86. 28009 Madrid. Tel.: 2743468.
- VENDO Ordenador ZX Spectrum 48K, muy barato, completo (manual en castellano, fuente de alimentación, cables...) con TV 12", cassette especial, revistas. Vendo todo completo, nuevo, casi sin usar, a personas que vivan en Zaragoza. Interesados escribir a: Arturo Ramón. Gral. Sueiro, 39, 6.º C. 50008 Zaragoza.
- VENDO «Mesa Sund» para Spectrum, por estrenar, precio de 3.000 ptas. Interesados llamar al Tel.: (952)219019 de Málaga (llamar tardes).
- VENDO interface de Joystick programables Indescomp, en perfecto estado, con instrucciones incluidas. Se puede controlar con Joystick cualquier juego. Interesados llamar al Tel.: 6680672. Molins de Rei. Barcelona.

- na. Preguntar por Jordi.
- VENDO ZX Spectrum 48K, con cables, alimentador eléctrico, cinta Horizontes, más dos libros para el Spectrum: «ZX Spectrum: ¿Qué es, cómo se usa, para qué sirve?» y «Aplicaciones para la casa y los pequeños negocios». Todo ello por 29.000 ptas. Interesados escribir a: Eduardo Ruiz Hurtado. Avda. José Antonio, 7, 2.º D. 24001 León.
- VENDO ordenador ajedrez miniatura, magnético, 4 niveles, diseño y fabricación ingleses, 10.000 ptas. Calculadora programables Texas Instruments TI-59, completa (cargador, baterías, tarjetas, etc.) por 25.000 ptas. o bien lo Cambio por radio control 6 canales. Tel.: (96)3499696. Juan Antonio.
- CAMBIO proyector de cine Super 8, sonoro en perfecto estado, por un ordenador Spectrum o por algún periférico, impresora, etc. Mandar ofertas a Antonio Granados Martín. Larrinaga, 1, 1.º, Int. A. Bilbao (Vizcaya).
- VENDO ordenador Spectrum 48K, en perfecto estado, junto con toda una colección de revistas sobre el tema, manuales en castellano. Precio económico. Para más información llamar al Tel.: 6161609 de Madrid. Preguntar por Roberto.
- INTERCAMBIO todo tipo de información, trucos, ideas del ZX Spectrum. Contactar con Fco. Javier Hernández López. Las Postas, 36, 2.º Iz. Soria. Tel.: (975)211431.
- Si te gusta el mundo de los video-juegos, tengo una consola Atari CX2600, con transformador, 2 mandos de volante y un joystick casi nuevo, más 8 cartuchos. Para más información dirigirse al Tel.: (96)3855645. Preguntar por Laura o Carlos.
- SE busca gente que programe en Código Máquina para formar grupo de programación en Bilbao o alrededores. Llamar al Tel.: (94)4634791. Preguntar por Iñaki.
- VENDO ZX Spectrum 48K, con todo su contenido y en perfecto estado. Precio a convenir. Interesados llamar al Tel.: (93)3451305. Preguntar por Oscar.
- VENDO Spectrum 48K, con manual en castellano, juego de cables, transformador, cinta de Horizontes en castellano, interruptor de reset incorporado. Todo por 30.000 ptas. Llamar al Tel.: 2439472 de Madrid, preguntar por David Crespo.
- VENDO Spectrum 48K, completo (manuales, fuente de alimentación y cables) en perfecto estado y con garantía Investronica, por sólo 29.000 ptas. Regalo un Joystick Kempston programa.

- mable. Interesados llamar al Tel.: (983)255149. Preguntar por José.
- VENDO Spectrum 48K completo, con 4 meses de garantía. Precio: 26.700 ptas. Interesados escribir a Joaquín Alcázar. Laguna IV, 4, 2.º F. Tel.: (953)262691.
- VENDO Joystick y su interface por 5.000 ptas. Contactar con Isidro, llamando al Tel.: 830124 de Guipúzcoa.
- VENDO Spectrum 16K, perfecto estado, con cables, fuente de alimentación, cinta Horizontes más ampliación a 48K, todo por 30.000 ptas. Llamar al Tel.: 244635 de Lérida. Preguntar por Miguel Angel. (A partir de las 4 tarde.)
- VENDO ZX Spectrum 48K, con cables, cinta Horizontes, manual en castellano. Adjunto también interface programable y el correspondiente joystick. Todo ello en perfecto estado. Precio a convenir (aprox. 35.000 ptas.). Dirigirse a Tomás Saborido. Maudes, 16, 5.º Dr. 28003 Madrid. Tel.: 2335571.
- VENDO ZX Spectrum 48K, comprado en mar. 84. Incluye manual y todo lo necesario para su uso. Precio de 30.000 ptas. Interesados dirigirse a Jorge Ruiz Fernández. Goya, 2, 4.º G. Valladolid. O bien llamar al Tel.: (983) 239825.
- VENDO Consola de video-juegos con 8 compactos de juegos, marca TRQ-H21, nueva por 20.000 ptas. Interesados llamar al Tel.: (981)321062. Juan Carlos.
- VENDO ZX-81, con aplicación de 16 K, (noviembre, 84), con manual de instrucciones inglés/castellano, cables, fuente de alimentación. Por sólo 15.000 ptas. (negociables). Interesados al Tlf. (93) 3338459. Preguntar por Madrid.
- QUISIERA contactar con usuarios del ZX Spectrum para intercambiar ideas, trucos, etc. Escribir a Carles Jordi Fernández. Crta. a Bagà, 42, 2.º. Guadiola de Berguedà (BARCELONA).
- VENDO Commodore VIC-20. Datassette, 2 libros, 3 cintas, cables... por sólo 18.000 ptas. Escribir a José Manuel Barrena López. Canarias, 11, de Utrera (SEVILLA).
- QUISIERA comunicarme con usuarios de Spectrum 48 K, para formar un club de cambio de Software y revistas. También deseo ponerme en contacto con algún lector que pueda facilitarme las instrucciones de Fighter Pilot, Dictator y Paintbox. Pago fotocopias y gastos de envío. Escribir a Antonio Gallego Alberto. Avda. de Escalasitas, 56, pta. A, 6.º D. Palmas de Gran Canaria 38011.

MICROSOFT-HARD, S.L.

Tel.: (93) 348 04 07

ESPECIALIDAD EN VENTA POR CORREO

Todos nuestros clientes dispondrán de dos posibilidades de que su compra les resulte gratis:
JOYSTICK QUICKSHOT II: 2.700 ptas.
TECLADO SPECTRUM PLUS: 8.500 ptas.
¡ISTOCK LIMITADO!

Solicite información y lista de precios indicando el equipo que posee al Apdo. 23.406 de 08080-BARCELONA.



HACEMOS FACIL LA INFORMÁTICA

- SINCLAIR
- SPECTRAVIDEO
- COMMODORE
- DRAGON
- AMSTRAD
- APPLE
- SPERRY UNIVAC

Modesto Lafuente, 63 Tel. 253 94 54 28003 MADRID	Colombia, 39-41 Tel. 458 61 71 28016 MADRID
José Ortega y Gasset, 21 Tel. 411 28 50 28006 MADRID	Padre Damján, 18 Tel. 259 86 13 28036 MADRID
Fuencarral, 100 Tel. 221 23 62 28004 MADRID	Avda. Gaudí, 15 Tel. 256 19 14 08015 BARCELONA
Ezequiel González, 28 Tel. 43 68 65 40002 SEGOVIA	Stuart, 7 Tel. 891 70 36 ARANJUEZ (Madrid)

MICRO-1

JORGE JUAN, 116 - 28028 MADRID. TEL.: (91) 274 53 80

MICROLID: Gregorio Fdez, 6
Tel.: (983) 35 26 27 VALLADOLID.
BYTE: Plaza Padre Damián, 2
Tel.: (967) 23 78 55 ALBACETE

SPECTRUM PLUS + CINTAS	29.800 ptas.
TECLADO DK'TRONICS + 4 PROGRAMAS	8.990 ptas.
AMPLIFICADOR DE SONIDO	2.695 ptas.
INTERFACE INDESCOMP PARAL/RS-232	8.995 ptas.
IMPRESORA GP-50S	19.990 ptas.
INTERFACE-1	10.990 ptas.
AMSTRAD 464 (MONITOR + CINTAS)	57.900 ptas.
AMSTRAD 664 (MONITOR + DISCOS)	93.900 ptas.
MICRODRIVE	10.900 ptas.



Si nos pides una de estas novedades, **GRATIS** recibirás 1 COMMUTADOR TV/ORDENADOR, o 1 BOLIGRAFO CON RELOJ INCORPORADO, O 1 LIBRO DE BASIC (SI, COMPLETAMENTE GRATIS).

1	1.975	1	1.795	1	2.395
2	2.095	2	1.995	2	2.095

¡¡OFERTAS JOYSTICKS!!

QUICK SHOT I + INTERFACE	
T. KEMPSTON	3.395 ptas.
QUICK SHOT II + INTERFACE	
T. KEMPSTON	3.995 ptas.




LAPIZ OPTICO	3.680 ptas.
Cartucho microdrive	495 ptas.
Cinta C-15 (especial)	85 ptas.


SPY HUNTER	1.975 ptas.
BRUCE LEE	1.925 ptas.
AIRWOLF	1.695 ptas.
POLE POSITION	1.975 ptas.
UNDERWULDE	1.875 ptas.
ALIEN 8	1.875 ptas.

* 20 por 100 de descuento en todas las impresoras.

Te recordamos que puedes pedir posters de tus juegos favoritos, adhesivos, bolígrafos o información en general, todo gratuitamente.

Si el pedido lo deseas contra-reembolso (sin gastos de envío), llama al tel. (91) 274 53 80 o 233 07 81 (será más rápido el envío) o escribiendo a C/ Jorge Juan, 116. 28028 MADRID.





SPECTRUM

DEUS EX MACHINA. ¡EL AUDIO-VIDEO!

Un nuevo concepto de juego por ordenador llega de la mano de Investrónica.

Deus ex Machina.

Una historia de Ciencia-Ficción creada por Andrew Stagg, con música de Mel Croucher.

Siéntate ante tu televisor ... sincroniza la banda sonora y sumérgete en un espectáculo total.

Ha nacido el audio-video por ordenador.

SPECTRUM. EL MAXIMUN EN SOFTWARE



Tomás Bretón, 60. Telf. (91) 467 82 10. Télex 23399 IYCO E. 28045 Madrid
Camp, 80. Telf. (93) 211 26 58-211 27 54. 08022 Barcelona